

UJEP - CPTO

Kabelová listina

Rozvaděč RH - Nezálohovaná část

	Označení	Typ	Popis	Z	Do
1.	WH.TR - RH	6x AYKY 3x240+120	Hlavní přívod z trafostanice	Trafostanice	RH
2.	WS.RPO - TS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Signál total stop	RPO	RH
3.	WL.RH - HOP	FeZn 30x4mm	Pospojování	RH	HOP
4.	WL.RH - DC	CYKY-J 5x1,5	Dveřní clona	RH	DC
5.	WL.RH - MaR	CYKY-J 5x4	Napájení části rozvaděče MaR	RH	MaR
6.	WS.RH - ATS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Ovládání záložního zdroje	RH	ATS
7.	WS.RH - RC	CYKY-J 5x2,5	MTP pro RC	RH	RC
8.	WL.RH - RC	3x CYKY 240+120	Napájení RC	RH	RC
9.	WS.RPO - CS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Signál central stop	RPO	RH
10.	WL.RH - HV1	CYKY 240+120	Napájení podružných rozvaděčů	RH	R01.1
11.	WL.RH - HV2	CYKY 240+120	Napájení podružných rozvaděčů	RH	R3.1
12.	WL.RH - HV3	CYKY 240+120	Napájení podružných rozvaděčů	RH	R6.1
13.	WL.RH - HV4	CYKY 240+120	Napájení podružných rozvaděčů	RH	R01.2
14.	WL.RH - HV5	CYKY 240+120	Napájení podružných rozvaděčů	RH	R4.2
15.	WL.RH - HV6	2x CYKY 3x150+70	Napájení rozvaděče R1.2	RH	R1.2
16.	WL.RH - RVZT	2x CYKY 3x150+70	Napájení rozvaděče VZT	RH	R-VZT
17.	WL.RH - MaR1	CYKY 4x50	Napájení rozvaděče MaR	RH	MaR1
18.	WL.RH - MaR2	CYKY 4x70	Napájení rozvaděče MaR	RH	MaR2
19.	WL.RH - CHL1	CYKY 240+120	Napájení chladicí jednotky	RH	CHL1
20.	WL.RH - CHL2	CYKY 240+120	Napájení chladicí jednotky	RH	CHL2

Rozvaděč RH - Část DA

	Označení	Typ	Popis	Z	Do
21.	WH.RH - DA	PRAFLADUR 2x 3x240+120 P-60R B2ca	Napájení diesel-agregátu	DA	RH
22.	WS.RH - DA	PRAFLADUR 12x2,5 P-60R B2ca s1d0	Signalizační propoj DA	DA	RH
23.	WH.RH - RUPS	PRAFLADUR 4x120 P-60R B2ca s1d0	Napájení rozvaděče RUPS	RH	RUPS
24.	WL.RH - RPO	PRAFLADUR 4x35 P-60R B2ca s1d0	Napájení rozvaděče RPO	RH	RPO
25.	WS.RPO - CS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Signál central stop	RPO	RH
26.	WL.DA - HV1	CYKY 3x120+70	Napájení podružných rozvaděčů	RH	R01.1
27.	WL.DA - HV2	CYKY 3x120+70	Napájení podružných rozvaděčů	RH	R4.1
28.	WL.DA - MaR1	CYKY 4x10	Napájení rozvaděče MaR	RH	MaR1
29.	WL.DA - MaR2	CYKY 4x25	Napájení rozvaděče MaR	RH	MaR2
30.	WL.DA - MaR3	CYKY 4x50	Napájení rozvaděče MaR	RH	MaR3

Rozvaděč R01.1 - Nezálohovaná část

	Označení	Typ	Popis	Z	Do
1.	WH.RH - HV1	CYKY 3x240+120	Hlavní přívod	RH	R01.1
2.	WH.RH - HV1	CYKY 3x240+120	Pokračování hlavního přívodu	R01.1	R1.1
3.	WL.R01.1 - EPR01.1	CYA70žl	Pospojování	R01.1	EP
4.	WL.R01.1 - UT	CYKY-J 5x4	Napájení strojovny ÚT	R01.1	UT
5.	WL.R01.1 - MaR	CYKY-J 5x4	Napájení části rozvaděče MaR	R01.1	MaR
6.	WL.R01.1 - Z01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	Z01
7.	WL.R01.1 - Z02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	Z02
8.	WL.R01.1 - Z03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	Z03
9.	WL.R01.1 - Z04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	Z04
10.	WL.R01.1 - Z05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	Z05
11.	WL.R01.1 - Z06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	Z06
12.	WL.R01.1 - Z07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	Z07
13.	WL.R01.1 - Z08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	Z08
14.	WL.R01.1 - Z09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	Z09
15.	WL.R01.1 - Z10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	Z10
16.	WL.R01.1 - Z11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	Z11
17.	WL.R01.1 - Z12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	Z12
18.	WL.R01.1 - Z13	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	Z13
19.	WL.R01.1 - Z14	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	Z14
20.	WL.R01.1 - ZK01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.1	ZK01
21.	WL.R01.1 - ZK02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.1	ZK02
22.	WL.R01.1 - ZK03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.1	ZK03
23.	WL.R01.1 - ZK04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.1	ZK04
24.	WL.R01.1 - ZK05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.1	ZK05
25.	WL.R01.1 - ZK06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.1	ZK06
26.	WL.R01.1 - ZK07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.1	ZK07
27.	WL.R01.1 - ZK08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.1	ZK08
28.	WL.R01.1 - ZK09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.1	ZK09
29.	WL.R01.1 - ZK10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.1	ZK10
30.	WL.R01.1 - ZK11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.1	ZK11
31.	WL.R01.1 - ZK12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.1	ZK12
32.	WL.R01.1 - ZK13	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.1	ZK13
33.	WL.R01.1 - ZK14	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.1	ZK14
34.	WL.R01.1 - ZK15	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.1	ZK15
35.	WL.R01.1 - ZK16	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.1	ZK16
36.	WL.R01.1 - ZK17	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.1	ZK17
37.	WL.R01.1 - ZK18	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.1	ZK18
38.	WL.R01.1 - ZK19	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.1	ZK19
39.	WL.R01.1 - ZK20	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.1	ZK20
40.	WL.R01.1 - ZK21	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.1	ZK21
41.	WL.R01.1 - ZK22	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.1	ZK22
42.	WL.R01.1 - ZK23	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.1	ZK23
43.	WL.R01.1 - ZK24	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.1	ZK24
44.	WL.R01.1 - ZPC01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.1	ZPC01
45.	WL.R01.1 - ZPC02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.1	ZPC02
46.	WL.R01.1 - ZPC03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.1	ZPC03
47.	WL.R01.1 - ZPC04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.1	ZPC04
48.	WL.R01.1 - ZPC05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.1	ZPC05
49.	WL.R01.1 - ZPC06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.1	ZPC06
50.	WL.R01.1 - ZPC07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.1	ZPC07
51.	WL.R01.1 - ZPC08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.1	ZPC08
52.	WL.R01.1 - ZPC09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.1	ZPC09
53.	WL.R01.1 - ZPC10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.1	ZPC10
54.	WL.R01.1 - ZPC11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.1	ZPC11
55.	WL.R01.1 - ZPC12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.1	ZPC12
56.	WL.R01.1 - ZPC13	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.1	ZPC13
57.	WL.R01.1 - ZPC14	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.1	ZPC14
58.	WL.R01.1 - ZPC15	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.1	ZPC15
59.	WL.R01.1 - ZPC16	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.1	ZPC16
60.	WL.R01.1 - ZPC17	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.1	ZPC17
61.	WL.R01.1 - ZPC18	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.1	ZPC18
62.	WL.R01.1 - ZPC19	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.1	ZPC19
63.	WL.R01.1 - ZPC20	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.1	ZPC20
64.	WL.R01.1 - ZPC21	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.1	ZPC21
65.	WL.R01.1 - ZPC22	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.1	ZPC22
66.	WL.R01.1 - ZPC23	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.1	ZPC23

67.	WL.R01.1 - ZPC24	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.1	ZPC24
68.	WL.R01.1 - ZM1	CYKY-J 5x2,5	Zásuvky 400V/16A	R01.1	ZM1
69.	WL.R01.1 - ZM2	CYKY-J 5x2,5	Zásuvky 400V/16A	R01.1	ZM2
70.	WL.R01.1 - NO.S1	CYKY-J 3x2,5	Nouzové osvětlení	R01.1	NO.S1
71.	WL.R01.1 - S1	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R01.1	S1
72.	WS.R01.1 - PČ1	CYKY-O 2x1,5	Pohybová čidla	R01.1	PČ1
73.	WS.R01.1 - OVL1	CYKY-O 3x1,5	Ovládání osvětlení - ovl. skříň z recepce	R01.1	OS1
74.	WS.R01.1 - PČ2	CYKY-O 2x1,5	Pohybová čidla	R01.1	PČ2
75.	WL.R01.1 - S2	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R01.1	S2
76.	WL.R01.1 - NO.S2	CYKY-J 3x2,5	Nouzové osvětlení	R01.1	NO.S2
77.	WL.R01.1 - NO.Sh	CYKY-J 3x2,5	Nouzové osvětlení	R01.1	NO.Sh
78.	WL.R01.1 - Sh	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R01.1	Sh
79.	WS.R01.1 - PČ	CYKY-O 2x1,5	Pohybová čidla	R01.1	PČ
80.	WS.R01.1 - OVL2	CYKY-O 3x1,5	Ovládání osvětlení - ovl. skříň z recepce	R01.1	OS1
81.	WL.R01.1 - S3	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R01.1	S3
82.	WL.R01.1 - S4	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení - Stmívání	R01.1	S4
83.	WL.R01.1 - S5	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení - Stmívání	R01.1	S5
84.	WL.R01.1 - S6	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení - Stmívání	R01.1	S6
85.	WL.R01.1 - S7	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení - Stmívání	R01.1	S7
86.	WL.R01.1 - S8	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení - Stmívání	R01.1	S8
87.	WL.R01.1 - S9	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R01.1	S9
88.	WL.R01.1 - S10	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení - Stmívání	R01.1	S10
89.	WL.R01.1 - S11	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R01.1	S11
90.	WL.R01.1 - NO.S11	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R01.1	NO.S11
91.	WL.R01.1 - S12	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R01.1	S12
92.	WL.R01.1 - NO.S12	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R01.1	NO.S12
93.	WS.R01.1 - Sg1	CYKY-O 2x1,5	Ovládání osvětlení Sg1	R01.1	PČ
94.	WL.R01.1 - Sg1	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R01.1	Sg1
95.	WL.R01.1 - NO.Sg1	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R01.1	NO.Sg1
96.	WS.R01.1 - Sg2	CYKY-O 2x1,5	Ovládání osvětlení Sg2	R01.1	PČ
97.	WL.R01.1 - Sg2	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R01.1	Sg2
98.	WL.R01.1 - NO.Sg2	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R01.1	NO.Sg2
99.	WS.R01.1 - Sg3	CYKY-O 2x1,5	Ovládání osvětlení Sg3	R01.1	PČ
100.	WL.R01.1 - Sg3	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R01.1	Sg3
101.	WL.R01.1 - NO.Sg3	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R01.1	NO.Sg3
102.	WS.R01.1 - Sg4	CYKY-O 2x1,5	Ovládání osvětlení Sg4	R01.1	PČ
103.	WL.R01.1 - Sg4	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R01.1	Sg4
104.	WL.R01.1 - NO.Sg4	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R01.1	NO.Sg4
105.	WS.R01.1 - Sg5	CYKY-O 2x1,5	Ovládání osvětlení Sg5	R01.1	PČ
106.	WL.R01.1 - Sg5	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R01.1	Sg5
107.	WL.R01.1 - NO.Sg5	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R01.1	NO.Sg5
108.	WS.R01.1 - Sg6	CYKY-O 2x1,5	Ovládání osvětlení Sg6	R01.1	PČ
109.	WL.R01.1 - Sg6	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R01.1	Sg6
110.	WL.R01.1 - NO.Sg6	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R01.1	NO.Sg6
111.	WS.R01.1 - Sg7	CYKY-O 2x1,5	Ovládání osvětlení Sg7	R01.1	PČ
112.	WL.R01.1 - Sg7	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R01.1	Sg7
113.	WL.R01.1 - NO.Sg7	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R01.1	NO.Sg7
114.	WS.R01.1 - Sg8	CYKY-O 2x1,5	Ovládání osvětlení Sg8	R01.1	PČ
115.	WL.R01.1 - Sg8	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R01.1	Sg8
116.	WL.R01.1 - NO.Sg8	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R01.1	NO.Sg8
117.	WS.R01.1 - Sg9	CYKY-O 2x1,5	Ovládání osvětlení Sg9	R01.1	PČ
118.	WL.R01.1 - Sg9	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R01.1	Sg9
119.	WL.R01.1 - NO.Sg9	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R01.1	NO.Sg9
120.	WL.R01.1 - OSUŠOVAČ1	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R01.1	OSUŠ1
121.	WL.R01.1 - OSUŠOVAČ2	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R01.1	OSUŠ2
122.	WL.R01.1 - OSUŠOVAČ3	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R01.1	OSUŠ3
123.	WL.R01.1 - OSUŠOVAČ4	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R01.1	OSUŠ4
124.	WL.R01.1 - PISOÁR1	CYKY-J 3x1,5	Napojení zdroje pisoáru 230V	R01.1	PISOÁR1
125.	WL.R01.1 - ŽALUZIE1	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R01.1	ŽAL1
126.	WL.R01.1 - ŽALUZIE2	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R01.1	ŽAL2
127.	WL.R01.1 - ŽALUZIE3	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R01.1	ŽAL3
128.	WL.R01.1 - VO1	CYKY-J 3x2,5	Venkovní osvětlení	R01.1	VO1
129.	WL.R01.1 - VO2	CYKY-J 3x2,5	Venkovní osvětlení	R01.1	VO2
130.	WL.R01.1 - VO3	CYKY-J 3x2,5	Venkovní osvětlení	R01.1	VO3
131.	WL.R01.1 - VO4	CYKY-J 3x2,5	Venkovní osvětlení	R01.1	VO4
132.	WL.R01.1 - VO5	CYKY-J 3x2,5	Venkovní osvětlení	R01.1	VO5
133.	WL.R01.1 - VO6	CYKY-J 3x2,5	Venkovní osvětlení	R01.1	VO6
134.	WS.R01.1 - ČS	CYKY-J 5x1,5	Čidlo soumraku	R01.1	ČS

135.	WS.R01.1 - VO	CYKY-J 3x4	Signál sepnutí VO	R01.1	VO
136.	WS.R01.1 - OVL3	CYKY-O 3x1,5	Ovládání osvětlení - ovl. skříň z recepcce	R01.1	OS1
137.	WL.R01.1 - AV1.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	AV1.1
138.	WL.R01.1 - AV1.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	AV1.2
139.	WL.R01.1 - AV1.3	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	AV1.3
140.	WL.R01.1 - AV1.4	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátna	R01.1	AV1.4
141.	WL.R01.1 - AV2.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	AV2.1
142.	WL.R01.1 - AV2.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	AV2.2
143.	WL.R01.1 - AV2.3	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	AV2.3
144.	WL.R01.1 - AV2.4	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátna	R01.1	AV2.4
145.	WL.R01.1 - AV3.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	AV3.1
146.	WL.R01.1 - AV3.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	AV3.2
147.	WL.R01.1 - AV3.3	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	AV3.3
148.	WL.R01.1 - AV3.4	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátna	R01.1	AV3.4
149.	WL.R01.1 - AV4.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	AV4.1
150.	WL.R01.1 - AV4.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	AV4.2
151.	WL.R01.1 - AV4.3	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	AV4.3
152.	WL.R01.1 - AV4.4	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátna	R01.1	AV4.4
153.	WL.R01.1 - AV5.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	AV5.1
154.	WL.R01.1 - AV5.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	AV5.2
155.	WL.R01.1 - AV5.3	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	AV5.3
156.	WL.R01.1 - AV5.4	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátna	R01.1	AV5.4
157.	WL.R01.1 - AV6.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	AV5.1
158.	WL.R01.1 - AV6.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	AV5.2
159.	WL.R01.1 - AV6.3	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.1	AV5.3
160.	WL.R01.1 - AV6.4	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátna	R01.1	AV5.4
161.	WL.R01.1 - AV7.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky LCD 230V/16A	R01.1	AV7.1

Rozvaděč R01.1 - Zálohovaná část z DA

162.	WH.DA - HV1	CYKY 3x120+70	Hlavní přívod z diesel-agregátu	DA	R01.1
163.	WH.DA - HV1	CYKY 3x120+70	Pokračování hlavního přívodu	R01.1	R1.1
164.	WL.R01.1 - EPR01.1	CYA70zžl	Pospojování	R01.1	EP
165.	WL.R01.1 - IDF01.1	CYKY-J 3x2,5	RACK IDF	R01.1	IDF01.1
166.	WL.R01.1 - IDF01.2	CYKY-J 3x2,5	RACK IDF	R01.1	IDF01.2
167.	WL.R01.1 - IDF01.3	CYKY-J 3x2,5	RACK IDF	R01.1	IDF01.3
168.	WL.R01.1 - SIDF01	CYKY-J 3x2,5	RACK SIDF	R01.1	SIDF01
169.	WL.R01.1 - EZS	CYKY-J 3x1,5	Ústředna EZS	R01.1	EZS
170.	WL.R01.1 - ACS	CYKY-J 3x1,5	Ústředna ACS	R01.1	ACS
171.	WL.R01.1 - L22a	CYKY-J 5x1,5	Kondenzační jednotka	R01.1	L22a
172.	WL.R01.1 - L22b	CYKY-J 5x1,5	Kondenzační jednotka	R01.1	L22b
173.	WL.R01.1 - L22c	CYKY-J 5x1,5	Kondenzační jednotka	R01.1	L22c
174.	WL.R01.1 - L23	CYKY-J 5x1,5	Kondenzační jednotka	R01.1	L23
175.	WL.R01.1 - L24	CYKY-J 5x1,5	Kondenzační jednotka	R01.1	L24
176.	WL.R01.1 - L31	CYKY-J 5x1,5	Kondenzační jednotka	R01.1	L31
177.	WL.R01.1 - L26	CYKY-J 5x1,5	Kondenzační jednotka	R01.1	L26
178.	WL.R01.1 - VYHŘ1	CYKY-J 3x2,5	Vyhřívání potrubí	R01.1	VYHŘ1
179.	WL.R01.1 - VYHŘ2	CYKY-J 3x2,5	Vyhřívání potrubí	R01.1	VYHŘ2
180.	WL.R01.1 - VYHŘ3	CYKY-J 3x2,5	Vyhřívání potrubí	R01.1	VYHŘ3
181.	WL.R01.1 - VYHŘ4	CYKY-J 3x2,5	Vyhřívání potrubí	R01.1	VYHŘ4
182.	WS.R01.1 - ČIDLO1	CYKY-O 3x1,5	Vývod k čidlu teploty	R01.1	ČIDLO1
183.	WL.R01.1 - UPS1	CYKY-J 5x4	UPS v místnosti -1.35	R01.1	UPS1
184.	WS.R01.1 - CS.UPS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Central stop pro podružné UPS	R01.1	UPS1
185.	WS.RPO - CS.UPS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Přívod central stop pro podružné UPS	RPO	R01.1
186.	WS.RPO - CS.UPS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Vývod central stop pro podružné UPS	R01.1	R1.1

Rozvaděč R01.1 - Zálohovaná část z UPS

187.	WH.RUPS - HV1	CYKY 5x120	Hlavní přívod z UPS	RUPS	R01.1
188.	WH.RUPS - HV1	CYKY 5x120	Pokračování hlavního přívodu	R01.1	R1.1
189.	WL.R01.1 - EPR01.1	CYA70zžl	Pospojování	R01.1	EP
190.	WL.R01.1 - MIKROSKOP	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky UPS v místnosti -1.33	R01.1	MIKROSKOP

rozv

Rozvaděč R01.2 - Nezálohovaná část

	ozn	typ		od	do
1.	WH.RH - HV3	CYKY 3x240+120	Hlavní přívod	RH	R01.2
2.	WH.RH - HV3	CYKY 3x240+120	Pokračování hlavního přívodu	R01.2	R2.2
3.	WL.R01.2 - EPR01.2	CYA70zžl	Pospojování	R01.2	EP
4.	WL.R01.2 - MaR	CYKY-J 5x4	Napájení části rozvaděče MaR	R01.2	MaR
5.	WL.R01.2 - Z01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.2	Z01
6.	WL.R01.2 - Z02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.2	Z02
7.	WL.R01.2 - Z03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.2	Z03

8.	WL.R01.2 - Z04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.2	Z04
9.	WL.R01.2 - Z05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.2	Z05
10.	WL.R01.2 - Z06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.2	Z06
11.	WL.R01.2 - Z07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.2	Z07
12.	WL.R01.2 - Z08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.2	Z08
13.	WL.R01.2 - Z09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.2	Z09
14.	WL.R01.2 - Z10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.2	Z10
15.	WL.R01.2 - Z11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.2	Z11
16.	WL.R01.2 - Z12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.2	Z12
17.	WL.R01.2 - ZK01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.2	ZK01
18.	WL.R01.2 - ZK02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.2	ZK02
19.	WL.R01.2 - ZK03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.2	ZK03
20.	WL.R01.2 - ZK04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.2	ZK04
21.	WL.R01.2 - ZK05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.2	ZK05
22.	WL.R01.2 - ZK06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.2	ZK06
23.	WL.R01.2 - ZK07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.2	ZK07
24.	WL.R01.2 - ZK08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.2	ZK08
25.	WL.R01.2 - ZK09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.2	ZK09
26.	WL.R01.2 - ZK10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.2	ZK10
27.	WL.R01.2 - ZK11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.2	ZK11
28.	WL.R01.2 - ZK12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.2	ZK12
29.	WL.R01.2 - ZPC01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.2	ZPC01
30.	WL.R01.2 - ZPC02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.2	ZPC02
31.	WL.R01.2 - ZPC03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.2	ZPC03
32.	WL.R01.2 - ZPC04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.2	ZPC04
33.	WL.R01.2 - ZPC05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.2	ZPC05
34.	WL.R01.2 - ZPC06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.2	ZPC06
35.	WL.R01.2 - ZPC07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.2	ZPC07
36.	WL.R01.2 - ZPC08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.2	ZPC08
37.	WL.R01.2 - ZPC09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.2	ZPC09
38.	WL.R01.2 - ZPC10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.2	ZPC10
39.	WL.R01.2 - ZPC11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.2	ZPC11
40.	WL.R01.2 - ZPC12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.2	ZPC12
41.	WL.R01.2 - AV1.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.2	AV1.1
42.	WL.R01.2 - AV2.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R01.2	AV2.1
43.	WL.R01.2 - NO.S1	CYKY-J 3x2,5	Nouzové osvětlení	R01.2	NO.S1
44.	WL.R01.2 - S1	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R01.2	S1
45.	WS.R01.2 - PČ1	CYKY-O 2x1,5	Pohybová čidla	R01.2	PČ1
46.	WS.R01.2 - OVL1	CYKY-O 3x1,5	Ovládání osvětlení - ovl. skříň z recepce	R01.2	OS1
47.	WS.R01.2 - PČ2	CYKY-O 2x1,5	Pohybová čidla	R01.2	PČ2
48.	WL.R01.2 - S2	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R01.2	S2
49.	WL.R01.2 - NO.S2	CYKY-J 3x2,5	Nouzové osvětlení	R01.2	NO.S2
50.	WL.R01.2 - NO.Sh	CYKY-J 3x2,5	Nouzové osvětlení	R01.2	NO.Sh
51.	WL.R01.2 - Sh	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R01.2	Sh
52.	WS.R01.2 - PČ	CYKY-O 2x1,5	Pohybová čidla	R01.2	PČ
53.	WS.R01.2 - OVL2	CYKY-O 3x1,5	Ovládání osvětlení - ovl. skříň z recepce	R01.2	OS1
54.	WL.R01.2 - S3	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R01.2	S3
55.	WL.R01.2 - S4	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R01.2	S4
56.	WL.R01.2 - S5	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R01.2	S5
57.	WL.R01.2 - S6	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R01.2	S6
58.	WL.R01.2 - S7	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R01.2	S7
59.	WL.R01.2 - S8	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R01.2	S8
60.	WL.R01.2 - S9	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R01.2	S9
61.	WL.R01.2 - S10	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R01.2	S10
62.	WL.R01.2 - S11	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R01.2	S11
63.	WL.R01.2 - S12	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R01.2	S12
64.	WL.R01.2 - OSUŠOVAČ1	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R01.2	OSUŠ1
65.	WL.R01.2 - OSUŠOVAČ2	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R01.2	OSUŠ2
66.	WL.R01.2 - OSUŠOVAČ3	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R01.2	OSUŠ3
67.	WL.R01.2 - OSUŠOVAČ4	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R01.2	OSUŠ4
68.	WL.R01.2 - OSUŠOVAČ5	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R01.2	OSUŠ5
69.	WL.R01.2 - OSUŠOVAČ6	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R01.2	OSUŠ6
70.	WL.R01.2 - OSUŠOVAČ7	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R01.2	OSUŠ7
71.	WL.R01.2 - ŽALUZIE1	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R01.2	ŽAL1
72.	WL.R01.2 - ŽALUZIE2	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R01.2	ŽAL2
73.	WL.R01.2 - ŽALUZIE3	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R01.2	ŽAL3
74.	WL.R01.2 - ZK13	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R01.2	ZK13
75.	WL.R01.2 - ZPC13	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R01.2	ZPC13

Rozvaděč R1.1 - Nezáláhovaná část

	Označení	Typ	Popis	Z	Do
1.	WH.RH - HV1	CYKY 3x240+120	Hlavní přívod	R01.1	R1.1
2.	WH.RH - HV1	CYKY 3x240+120	Pokračování hlavního přívodu	R1.1	R2.1
3.	WL.R1.1 - EPR1.1	CYA70zžl	Pospojování	R1.1	EP
4.	WL.R1.1 - DC	CYKY-J 5x1,5	Dveřní clona	R1.1	DC
5.	WL.R1.1 - MaR	CYKY-J 5x4	Napájení části rozvaděče MaR	R1.1	MaR
6.	WL.R1.1 - Z01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.1	Z01
7.	WL.R1.1 - Z02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.1	Z02
8.	WL.R1.1 - Z03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.1	Z03
9.	WL.R1.1 - Z04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.1	Z04
10.	WL.R1.1 - Z05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.1	Z05
11.	WL.R1.1 - Z06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.1	Z06
12.	WL.R1.1 - Z07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.1	Z07
13.	WL.R1.1 - Z08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.1	Z08
14.	WL.R1.1 - Z09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.1	Z09
15.	WL.R1.1 - Z10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.1	Z10
16.	WL.R1.1 - Z11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.1	Z11
17.	WL.R1.1 - Z12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.1	Z12
18.	WL.R1.1 - Z13	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.1	Z13
19.	WL.R1.1 - Z14	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.1	Z14
20.	WL.R1.1 - Z15	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.1	Z15
21.	WL.R1.1 - Z16	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.1	Z16
22.	WL.R1.1 - ZK01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R1.1	ZK01
23.	WL.R1.1 - ZK02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R1.1	ZK02
24.	WL.R1.1 - ZK03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R1.1	ZK03
25.	WL.R1.1 - ZK04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R1.1	ZK04
26.	WL.R1.1 - ZK05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R1.1	ZK05
27.	WL.R1.1 - ZK06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R1.1	ZK06
28.	WL.R1.1 - ZK07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R1.1	ZK07
29.	WL.R1.1 - ZK08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R1.1	ZK08
30.	WL.R1.1 - ZK09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R1.1	ZK09
31.	WL.R1.1 - ZK10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R1.1	ZK10
32.	WL.R1.1 - ZK11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R1.1	ZK11
33.	WL.R1.1 - ZK12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R1.1	ZK12
34.	WL.R1.1 - ZK13	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R1.1	ZK13
35.	WL.R1.1 - ZK14	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R1.1	ZK14
36.	WL.R1.1 - ZK15	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R1.1	ZK15
37.	WL.R1.1 - ZK16	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R1.1	ZK16
38.	WL.R1.1 - ZK17	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R1.1	ZK17
39.	WL.R1.1 - ZK18	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R1.1	ZK18
40.	WL.R1.1 - ZK19	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R1.1	ZK19
41.	WL.R1.1 - ZK20	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R1.1	ZK20
42.	WL.R1.1 - ZPC01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R1.1	ZPC01
43.	WL.R1.1 - ZPC02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R1.1	ZPC02
44.	WL.R1.1 - ZPC03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R1.1	ZPC03
45.	WL.R1.1 - ZPC04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R1.1	ZPC04
46.	WL.R1.1 - ZPC05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R1.1	ZPC05
47.	WL.R1.1 - ZPC06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R1.1	ZPC06
48.	WL.R1.1 - ZPC07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R1.1	ZPC07
49.	WL.R1.1 - ZPC08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R1.1	ZPC08
50.	WL.R1.1 - ZPC09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R1.1	ZPC09
51.	WL.R1.1 - ZPC10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R1.1	ZPC10
52.	WL.R1.1 - ZPC11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R1.1	ZPC11
53.	WL.R1.1 - ZPC12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R1.1	ZPC12
54.	WL.R1.1 - ZPC13	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R1.1	ZPC13
55.	WL.R1.1 - ZPC14	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R1.1	ZPC14
56.	WL.R1.1 - ZPC15	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R1.1	ZPC15
57.	WL.R1.1 - ZPC16	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R1.1	ZPC16
58.	WL.R1.1 - ZPC17	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R1.1	ZPC17
59.	WL.R1.1 - ZPC18	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R1.1	ZPC18
60.	WL.R1.1 - ZPC19	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R1.1	ZPC19
61.	WL.R1.1 - ZPC20	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R1.1	ZPC20
62.	WL.R1.1 - OSUŠOVAČ1	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R1.1	OSUŠ1
63.	WL.R1.1 - OSUŠOVAČ2	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R1.1	OSUŠ2
64.	WL.R1.1 - OSUŠOVAČ3	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R1.1	OSUŠ3
65.	WL.R1.1 - OSUŠOVAČ4	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R1.1	OSUŠ4

66.	WL.R1.1 - OSUŠOVAČ5	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R1.1	OSUŠ5
67.	WL.R1.1 - OSUŠOVAČ6	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R1.1	OSUŠ6
68.	WL.R1.1 - PISOÁR1	CYKY-J 3x1,5	Napojení zdroje pisoáru 230V	R1.1	PISOÁR1
69.	WL.R1.1 - ŽALUZIE1	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R1.1	ŽAL1
70.	WL.R1.1 - ŽALUZIE2	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R1.1	ŽAL2
71.	WL.R1.1 - ŽALUZIE3	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R1.1	ŽAL3
72.	WL.R1.1 - ŽALUZIE4	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R1.1	ŽAL4
73.	WL.R1.1 - ŽALUZIE5	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R1.1	ŽAL5
74.	WL.R1.1 - ŽALUZIE6	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R1.1	ŽAL6
75.	WL.R1.1 - ŽALUZIE7	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R1.1	ŽAL7
76.	WL.R1.1 - ROLETY1	CYKY-J 3x2,5	Napájení rol. jednotek	R1.1	ROL1
77.	WL.R1.1 - ROLETY2	CYKY-J 3x2,5	Napájení rol. jednotek	R1.1	ROL2
78.	WL.R1.1 - ROLETY3	CYKY-J 3x2,5	Napájení rol. jednotek	R1.1	ROL3
79.	WL.R1.1 - ROLETY4	CYKY-J 3x2,5	Napájení rol. jednotek	R1.1	ROL4
80.	WL.R1.1 - ROLETY5	CYKY-J 3x2,5	Napájení rol. jednotek	R1.1	ROL5
81.	WL.R1.1 - ROLETY6	CYKY-J 3x2,5	Napájení rol. jednotek	R1.1	ROL6
82.	WL.R1.1 - ROLETY7	CYKY-J 3x2,5	Napájení rol. jednotek	R1.1	ROL7
83.	WL.R1.1 - MARKÝZY1	CYKY-J 3x2,5	Napájení mar. jednotek	R1.1	MARK1
84.	WL.R1.1 - MARKÝZY2	CYKY-J 3x2,5	Napájení mar. jednotek	R1.1	MARK2
85.	WL.R1.1 - SCHODY1	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení sch. stupňů v sále	R1.1	SCHODY1
86.	WL.R1.1 - SCHODY2	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení sch. stupňů v sále	R1.1	SCHODY2
87.	WL.R1.1 - SCHODY3	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení sch. stupňů v sále	R1.1	SCHODY3
88.	WL.R1.1 - NO.S1	CYKY-J 3x2,5	Nouzové osvětlení	R1.1	NO.S1
89.	WL.R1.1 - S1	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R1.1	S1
90.	WS.R1.1 - PČ1	CYKY-O 2x1,5	Pohybová čidla	R1.1	PČ1
91.	WS.R1.1 - OVL1	CYKY-O 3x1,5	Ovládání osvětlení - ovl. skříň z recepcce	R1.1	OS1
92.	WS.R1.1 - PČ2	CYKY-O 2x1,5	Pohybová čidla	R1.1	PČ2
93.	WL.R1.1 - S2	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R1.1	S2
94.	WL.R1.1 - NO.S2	CYKY-J 3x2,5	Nouzové osvětlení	R1.1	NO.S2
95.	WL.R1.1 - NO.S3	CYKY-J 3x2,5	Nouzové osvětlení	R1.1	NO.S3
96.	WL.R1.1 - S3	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R1.1	S3
97.	WS.R1.1 - PČ	CYKY-O 2x1,5	Pohybová čidla	R1.1	PČ
98.	WS.R1.1 - OVL2	CYKY-O 3x1,5	Ovládání osvětlení - ovl. skříň z recepcce	R1.1	OS1
99.	WL.R1.1 - Sd	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R1.1	Sd
100.	WS.R1.1 - OVL3	CYKY-O 3x1,5	Ovládání osvětlení - ovl. skříň z recepcce	R1.1	OS1
101.	WL.R1.1 - S4	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R1.1	S4
102.	WL.R1.1 - S5	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R1.1	S5
103.	WL.R1.1 - S6	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení - Stmívání	R1.1	S6
104.	WL.R1.1 - S7	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení - Stmívání	R1.1	S7
105.	WL.R1.1 - S8	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R1.1	S8
106.	WL.R1.1 - S9	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R1.1	S9
107.	WL.R1.1 - NO.S9	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R1.1	NO.S9
108.	WS.R1.1 - LED	CYKY-O 3x1,5	Ovládání osvětlení - ovl. skříň z recepcce	R1.1	OS1
109.	WL.R1.1 - LED	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R1.1	LED
110.	WL.R1.1 - S10	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R1.1	S10
111.	WL.R1.1 - NO.S10	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R1.1	NO.S10
112.	WS.R1.1 - S10	JYTY 4x1	Ovládání osvětlení	R1.1	Ovladač
113.	WL.R1.1 - S11	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R1.1	S11
114.	WL.R1.1 - NO.S11	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R1.1	NO.S11
115.	WS.R1.1 - S11	JYTY 4x1	Ovládání osvětlení	R1.1	Ovladač
116.	WS.R1.1 - DALI1.01	JYTY 2x1	Dali sběrnice 1.01	R1.1	DALI
117.	WL.R1.1 - S12	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R1.1	S12
118.	WL.R1.1 - NO.S12	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R1.1	NO.S12
119.	WS.R1.1 - S12	JYTY 4x1	Ovládání osvětlení	R1.1	S12
120.	WL.R1.1 - S13	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R1.1	S13
121.	WL.R1.1 - NO.S13	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R1.1	NO.S13
122.	WS.R1.1 - S13	JYTY 4x1	Ovládání osvětlení	R1.1	Ovladač
123.	WS.R1.1 - DALI1.04	JYTY 2x1	Dali sběrnice 1.04	R1.1	DALI
124.	WL.R1.1 - S14	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R1.1	S14
125.	WL.R1.1 - NO.S14	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R1.1	NO.S14
126.	WS.R1.1 - S14	JYTY 4x1	Ovládání osvětlení	R1.1	Ovladač
127.	WL.R1.1 - S15	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R1.1	S15
128.	WL.R1.1 - NO.S15	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R1.1	NO.S15
129.	WS.R1.1 - S15	JYTY 4x1	Ovládání osvětlení	R1.1	Ovladač
130.	WS.R1.1 - DALI1.03	JYTY 2x1	Dali sběrnice 1.03	R1.1	DALI
131.	WS.R1.1 - Sg1	CYKY-O 2x1,5	Ovládání osvětlení Sg1	R1.1	PČ
132.	WL.R1.1 - Sg1	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R1.1	Sg1
133.	WL.R1.1 - NO.Sg1	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R1.1	NO.Sg1

134.	WS.R1.1 - Sg2	CYKY-O 2x1,5	Ovládání osvětlení Sg2	R1.1	PČ
135.	WL.R1.1 - Sg2	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R1.1	Sg2
136.	WL.R1.1 - NO.Sg2	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R1.1	NO.Sg2
137.	WS.R1.1 - Sg3	CYKY-O 2x1,5	Ovládání osvětlení Sg3	R1.1	PČ
138.	WL.R1.1 - Sg3	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R1.1	Sg3
139.	WL.R1.1 - NO.Sg3	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R1.1	NO.Sg3
140.	WS.R1.1 - Sg4	CYKY-O 2x1,5	Ovládání osvětlení Sg4	R1.1	PČ
141.	WL.R1.1 - Sg4	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R1.1	Sg4
142.	WL.R1.1 - NO.Sg4	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R1.1	NO.Sg4
143.	WS.R1.1 - Sg5	CYKY-O 2x1,5	Ovládání osvětlení Sg5	R1.1	PČ
144.	WL.R1.1 - Sg5	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R1.1	Sg5
145.	WL.R1.1 - NO.Sg5	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R1.1	NO.Sg5
146.	WS.R1.1 - Sg6	CYKY-O 2x1,5	Ovládání osvětlení Sg6	R1.1	PČ
147.	WL.R1.1 - Sg6	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R1.1	Sg6
148.	WL.R1.1 - NO.Sg6	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R1.1	NO.Sg6
149.	WS.R1.1 - Sg7	CYKY-O 2x1,5	Ovládání osvětlení Sg7	R1.1	PČ
150.	WL.R1.1 - Sg7	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R1.1	Sg7
151.	WL.R1.1 - NO.Sg7	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R1.1	NO.Sg7
152.	WS.R1.1 - Sg8	CYKY-O 2x1,5	Ovládání osvětlení Sg8	R1.1	PČ
153.	WL.R1.1 - Sg8	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R1.1	Sg8
154.	WL.R1.1 - NO.Sg8	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R1.1	NO.Sg8
155.	WS.R1.1 - Sg9	CYKY-O 2x1,5	Ovládání osvětlení Sg9	R1.1	PČ
156.	WL.R1.1 - Sg9	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R1.1	Sg9
157.	WL.R1.1 - NO.Sg9	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R1.1	NO.Sg9
158.	WS.R1.1 - Sh	CYKY-O 2x1,5	Ovládání osvětlení Sh	R1.1	PČ
159.	WL.R1.1 - Sh	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R1.1	Sh
160.	WL.R1.1 - NO.Sh	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R1.1	NO.Sh
161.	WL.R1.1 - AV1.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky v katedře 230V/16A	R1.1	AV1.1
162.	WL.R1.1 - AV1.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky v katedře 230V/16A	R1.1	AV1.2
163.	WL.R1.1 - AV1.3	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky pro kameru	R1.1	AV1.3
164.	WL.R1.1 - AV1.4	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky pro kameru	R1.1	AV1.4
165.	WL.R1.1 - AV1.5	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky pro projektor	R1.1	AV1.5
166.	WL.R1.1 - AV1.6	CYKY-J 5x2,5	Napojení rozvaděče tabule	R1.1	AV1.6
167.	WL.R1.1 - AV1.7	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátna	R1.1	AV1.7
168.	WS.R1.1 - AV1.01	2x UTP CAT5	Datový propoj s AV RACKEM	R1.1	AV RACK
169.	WL.R1.1 - AV2.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky v katedře 230V/16A	R1.1	AV2.1
170.	WL.R1.1 - AV2.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky v katedře 230V/16A	R1.1	AV2.2
171.	WL.R1.1 - AV2.3	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky pro kameru	R1.1	AV2.3
172.	WL.R1.1 - AV2.4	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky pro kameru	R1.1	AV2.4
173.	WL.R1.1 - AV2.5	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky pro projektor	R1.1	AV2.5
174.	WL.R1.1 - AV2.6	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátna	R1.1	AV2.6
175.	WS.R1.1 - AV1.04	2x UTP CAT5	Datový propoj s AV RACKEM	R1.1	AV RACK
176.	WL.R1.1 - AV3.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky v katedře 230V/16A	R1.1	AV3.1
177.	WL.R1.1 - AV3.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky v katedře 230V/16A	R1.1	AV3.2
178.	WL.R1.1 - AV3.3	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky pro kameru	R1.1	AV3.3
179.	WL.R1.1 - AV3.4	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky pro kameru	R1.1	AV3.4
180.	WL.R1.1 - AV3.5	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky pro projektor	R1.1	AV3.5
181.	WL.R1.1 - AV3.6	CYKY-J 5x2,5	Napojení rozvaděče tabule	R1.1	AV3.6
182.	WL.R1.1 - AV3.7	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátna	R1.1	AV3.7
183.	WS.R1.1 - AV1.03	2x UTP CAT5	Datový propoj s AV RACKEM	R1.1	AV RACK
184.	WL.R1.1 - AV4.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky v katedře 230V/16A	R1.1	AV4.1
185.	WL.R1.1 - AV4.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky v katedře 230V/16A	R1.1	AV4.2
186.	WL.R1.1 - AV4.3	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky pro kameru	R1.1	AV4.3
187.	WL.R1.1 - AV4.4	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátna	R1.1	AV4.4
188.	WS.R1.1 - AV1.02	2x UTP CAT5	Datový propoj s AV RACKEM	R1.1	AV RACK
189.	WL.R1.1 - AV5.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky v katedře 230V/16A	R1.1	AV5.1
190.	WL.R1.1 - AV5.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky v katedře 230V/16A	R1.1	AV5.2
191.	WL.R1.1 - AV5.3	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky pro kameru	R1.1	AV5.3
192.	WL.R1.1 - AV5.4	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátna	R1.1	AV5.4
193.	WS.R1.1 - AV1.10	2x UTP CAT5	Datový propoj s AV RACKEM	R1.1	AV RACK
194.	WL.R1.1 - AV6.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvka pro LCD	R1.1	AV6.1
195.	WL.R1.1 - AV7.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvka pro LCD	R1.1	AV7.1
196.	WL.R1.1 - AV8.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.1	AV8.1
197.	WL.R1.1 - AV8.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.1	AV8.2

Rozvaděč R1.1 - Zálohovaná část z DA

	Označení	Typ	Popis	Z	Do
198.	WH.DA - HV1	CYKY 3x120+70	Hlavní přívod z diesel-agregátu	R01.1	R1.1
199.	WH.DA - HV1	CYKY 3x120+70	Pokračování hlavního přívodu	R1.1	R2.1

200.	WL.R1.1 - EPR1.1	CYA70zžl	Pospojování	R1.1	EP
201.	WL.R1.1 - IDF1.1	CYKY-J 3x2,5	RACK IDF	R1.1	IDF1.1
202.	WL.R1.1 - IDF1.2	CYKY-J 3x2,5	RACK IDF	R1.1	IDF1.2
203.	WL.R1.1 - S1DF1	CYKY-J 3x2,5	RACK S1DF	R1.1	S1DF1
204.	WL.R1.1 - EZS	CYKY-J 3x1,5	Ústředna EZS	R1.1	EZS
205.	WL.R1.1 - ACS	CYKY-J 3x1,5	Ústředna ACS	R1.1	ACS
206.	WL.R1.1 - MDF1	CYKY-J 3x2,5	RACK MDF	R1.1	MDF1
207.	WL.R1.1 - MDF2	CYKY-J 3x2,5	RACK MDF	R1.1	MDF2
208.	WL.R1.1 - MDF3	CYKY-J 3x2,5	RACK MDF	R1.1	MDF3
209.	WL.R1.1 - MDF4	CYKY-J 3x2,5	RACK MDF	R1.1	MDF4
210.	WL.R1.1 - MDF5	CYKY-J 3x2,5	RACK MDF	R1.1	MDF5
211.	WL.R1.1 - MDF6	CYKY-J 3x2,5	RACK MDF	R1.1	MDF6
212.	WL.R1.1 - SMDF1	CYKY-J 3x2,5	RACK SMDF	R1.1	SMDF1
213.	WL.R1.1 - SMDF2	CYKY-J 3x2,5	RACK SMDF	R1.1	SMDF2
214.	WL.R1.1 - SMDF3	CYKY-J 3x2,5	RACK SMDF	R1.1	SMDF3
215.	WL.R1.1 - SMDF4	CYKY-J 3x2,5	RACK SMDF	R1.1	SMDF4
216.	WL.R1.1 - NS	CYKY-J 3x1,5	Zdroj nouzové signalizace	R1.1	NS
217.	WS.RPO - CS.UPS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Central stop pro podružné UPS	R01.1	R1.1
218.	WS.RPO - CS.UPS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Central stop pro podružné UPS	R1.1	R2.1
219.	WH.R01.1 - R1.1	CYKY 5x120	Hlavní přívod z UPS	R01.1	R1.1
220.	WH.R1.1 - R2.1	CYKY 5x120	Pokračování hlavního přívodu	R1.1	R2.1

Rozvaděč R1.2 - Nezálohovaná část

	Označení	Typ	Popis	Z	Do
1.	WH.RH - HV6	2x CYKY 3x150+70	Hlavní přívod	RH	R1.2
2.	WL.R1.2 - EPR1.2	CYA70zžl	Pospojování	R1.2	EP
3.	WL.R1.2 - VÝTAH1	CYKY-J 5x6	Napájení rozvodny výtahu	R1.2	VÝTAH1
4.	WL.R1.2 - DC	CYKY-J 5x1,5	Dveřní clona	R1.2	DC
5.	WL.R1.2 - MaR	CYKY-J 5x4	Napájení části rozvaděče MaR	R1.2	MaR
6.	WL.R1.2 - Z01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.2	Z01
7.	WL.R1.2 - Z02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.2	Z02
8.	WL.R1.2 - Z03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.2	Z03
9.	WL.R1.2 - Z04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.2	Z04
10.	WL.R1.2 - Z05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.2	Z05
11.	WL.R1.2 - Z06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.2	Z06
12.	WL.R1.2 - Z07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.2	Z07
13.	WL.R1.2 - Z08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.2	Z08
14.	WL.R1.2 - Z09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.2	Z09
15.	WL.R1.2 - Z10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.2	Z10
16.	WL.R1.2 - Z11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.2	Z11
17.	WL.R1.2 - ZM1	CYKY-J 5x2,5	Zásuvky 400V/16A	R1.2	ZM1
18.	WL.R1.2 - ZK01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R1.2	ZK01
19.	WL.R1.2 - ZK02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R1.2	ZK02
20.	WL.R1.2 - TERM1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.2	TERM1
21.	WL.R1.2 - TERM2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.2	TERM2
22.	WL.R1.2 - TERM3	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R1.2	TERM3
23.	WL.R1.2 - ZPC01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R1.2	ZPC01
24.	WL.R1.2 - ZPC02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R1.2	ZPC02
25.	WL.R1.2 - OSUŠOVAČ1	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R1.2	OSUŠ1
26.	WL.R1.2 - OSUŠOVAČ2	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R1.2	OSUŠ2
27.	WL.R1.2 - OSUŠOVAČ3	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R1.2	OSUŠ3
28.	WL.R1.2 - OSUŠOVAČ4	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R1.2	OSUŠ4
29.	WL.R1.2 - OSUŠOVAČ5	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R1.2	OSUŠ5
30.	WL.R1.2 - OSUŠOVAČ6	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R1.2	OSUŠ6
31.	WL.R1.2 - OSUŠOVAČ7	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R1.2	OSUŠ7
32.	WL.R1.2 - OSUŠOVAČ8	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R1.2	OSUŠ8
33.	WL.R1.2 - PISOÁR1	CYKY-J 3x1,5	Napojení zdroje pisoáru 230V	R1.2	PISOÁR1
34.	WL.R1.2 - ŽALUZIE1	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R1.2	ŽAL1
35.	WL.R1.2 - ŽALUZIE2	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R1.2	ŽAL2
36.	WL.R1.2 - ŽALUZIE3	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R1.2	ŽAL3
37.	WL.R1.2 - MARKÝZY1	CYKY-J 3x2,5	Napájení mar. jednotek	R1.2	MARKÝZY1
38.	WL.R1.2 - MARKÝZY2	CYKY-J 3x2,5	Napájení mar. jednotek	R1.2	MARKÝZY2
39.	WS.R1.2 - S1	CYKY-O 2x1,5	Ovládání osvětlení S1	R1.2	Ovladač
40.	WL.R1.2 - S1	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R1.2	S1
41.	WL.R1.2 - NO.S1	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R1.2	NO.S1
42.	WS.R1.2 - S2	CYKY-O 2x1,5	Ovládání osvětlení S2	R1.2	Ovladač
43.	WL.R1.2 - S2	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R1.2	S2
44.	WS.R1.2 - S3	CYKY-O 2x1,5	Ovládání osvětlení S3	R1.2	Ovladač

45.	WL.R1.2 - S3	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R1.2	S3
46.	WL.R1.2 - NO.S3	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R1.2	NO.S3
47.	WS.R1.2 - S4	CYKY-O 2x1,5	Ovládání osvětlení S4	R1.2	Ovladač
48.	WL.R1.2 - S4	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R1.2	S4
49.	WL.R1.2 - NO.S4	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R1.2	NO.S4
50.	WS.R1.2 - S5	CYKY-O 2x1,5	Ovládání osvětlení S5	R1.2	Ovladač
51.	WL.R1.2 - S5	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R1.2	S5
52.	WS.R1.2 - S6	CYKY-O 2x1,5	Ovládání osvětlení S6	R1.2	Ovladač
53.	WL.R1.2 - S6	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R1.2	S6
54.	WS.R1.2 - S7	CYKY-O 2x1,5	Ovládání osvětlení S7	R1.2	Ovladač
55.	WL.R1.2 - S7	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R1.2	S7
56.	WS.R1.2 - S8	CYKY-O 2x1,5	Ovládání osvětlení S8	R1.2	Ovladač
57.	WL.R1.2 - S8	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R1.2	S8
58.	WL.R1.2 - NO.S8	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R1.2	NO.S8
59.	WS.R1.2 - S9	CYKY-O 2x1,5	Ovládání osvětlení S9	R1.2	Ovladač
60.	WL.R1.2 - S9	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R1.2	S9
61.	WL.R1.2 - NO.S9	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R1.2	NO.S9
62.	WS.R1.2 - S10	CYKY-O 2x1,5	Ovládání osvětlení S10	R1.2	Ovladač
63.	WL.R1.2 - S10	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R1.2	S10
64.	WL.R1.2 - S11	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R1.2	S11
65.	WL.R1.2 - NO.S11	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R1.2	NO.S11
66.	WL.R1.2 - S12	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R1.2	S12
67.	WL.R1.2 - S13	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R1.2	S13
68.	WL.R1.2 - S14	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R1.2	S14
69.	WL.R1.2 - NO.S14	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R1.2	NO.S14
70.	WS.R1.2 - S15	CYKY-O 2x1,5	Ovládání osvětlení S15	R1.2	Ovladač
71.	WL.R1.2 - S15	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R1.2	S15
72.	WL.R1.2 - NO.S15	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R1.2	NO.S15
73.	WL.R1.2 - S16	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R1.2	S16
74.	WL.R1.2 - S17	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R1.2	S17
75.	WL.R1.2 - S18	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R1.2	S18
76.	WL.R1.2 - S19	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R1.2	S19
77.	WL.R1.2 - AV1.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky v katedře 230V/16A	R1.2	AV1.1
78.	WL.R1.2 - AV1.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky v katedře 230V/16A	R1.2	AV1.2
79.	WL.R1.2 - AV1.3	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky pro kameru	R1.2	AV1.3
80.	WL.R1.2 - AV1.4	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. Plátna	R1.2	AV1.4
81.	WS.R1.2 - AV1.09	2x UTP CAT5	Datový propoj s AV RACKEM	R1.2	AV RACK
82.	WL.R1.2 - AV2.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky v katedře 230V/16A	R1.2	AV2.1
83.	WL.R1.2 - AV2.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky pro kameru	R1.2	AV2.2
84.	WL.R1.2 - V1.1	CYKY-J 3x1,5	Š. zmrazovač	R1.2	V1.1
85.	WL.R1.2 - V1.3	CYKY-J 5x25	Konvektomat	R1.2	V1.3
86.	WL.R1.2 - V1.4	CYKY-J 5x10	Konvektomat	R1.2	V1.4
87.	WL.R1.2 - V1.8	CYKY-J 5x10	Pánev	R1.2	V1.8
88.	WS.R1.2 - V1.11	CYKY-J 5x10	Indukční sporák	R1.2	V1.11
89.	WL.R1.2 - V1.12	CYKY-J 5x10	Kotel 150L	R1.2	V1.12
90.	WL.R1.2 - V1.13	CYKY-J 5x10	Kotel 240L	R1.2	V1.13
91.	WL.R1.2 - V1.20	CYKY-J 3x1,5	Chlazený stůl	R1.2	V1.20
92.	WL.R1.2 - V1.27	CYKY-J 5x1,5	Planet. Mixer	R1.2	V1.27
93.	WL.R1.2 - V1.33	CYKY-J 5x1,5	Planet. Mixer	R1.2	V1.33
94.	WL.R1.2 - V3.3	CYKY-J 3x1,5	Chlazený stůl	R1.2	V3.3
95.	WL.R1.2 - V3.5	CYKY-J 3x1,5	Chlazený stůl	R1.2	V3.5
96.	WL.R1.2 - V3.8	CYKY-J 3x1,5	Chlazený stůl	R1.2	V3.8
97.	WL.R1.2 - V4.1	CYKY-J 3x1,5	Chl. Skříň	R1.2	V4.1
98.	WL.R1.2 - V4.3	CYKY-J 3x1,5	Chladicí místnost bez podlahy	R1.2	V4.3
99.	WS.R1.2 - V6.2	CYKY-J 5x10	Myčka černého nádobí	R1.2	V6.2
100.	WL.R1.2 - V8.9	CYKY-J 5x10	Tunel. koš. myčka	R1.2	V8.9
101.	WL.R1.2 - V8.9.1	CYKY-J 5x1,5	Sušící roh. modul	R1.2	V8.9.1
102.	WL.R1.2 - V8.14	CYKY-J 5x4	Průchozí myčka	R1.2	V8.14
103.	WL.R1.2 - V9.1	CYKY-J 5x10	Konvektomat	R1.2	V9.1
104.	WL.R1.2 - V9.3	CYKY-J 5x2,5	Fritéza	R1.2	V9.3
105.	WL.R1.2 - V9.4	CYKY-J 3x1,5	Podestavba chlazená	R1.2	V9.4
106.	WL.R1.2 - V9.6	CYKY-J 5x1,5	Gril. deska	R1.2	V9.6
107.	WL.R1.2 - V9.7	CYKY-J 5x4	Indukce HP	R1.2	V9.7
108.	WL.R1.2 - V9.8	CYKY-J 3x1,5	Podestavba mrazicí	R1.2	V9.8
109.	WL.R1.2 - V9.9	CYKY-J 5x2,5	Indukce HP	R1.2	V9.9
110.	WL.R1.2 - V9.10	CYKY-J 5x4	Vařič těstovin	R1.2	V9.10
111.	WL.R1.2 - V9.11	CYKY-J 5x1,5	Vestavná teplá vana, vodní	R1.2	V9.11
112.	WL.R1.2 - V9.16	CYKY-J 3x1,5	Chlazený stůl	R1.2	V9.16

113.	WL.R1.2 - V9.17	CYKY-J 3x1,5	Vestavná chlaz. vitrína s vanou	R1.2	V9.17
114.	WL.R1.2 - V9.18	CYKY-J 3x1,5	Vestavná chlaz. vitrína s vanou	R1.2	V9.18
115.	WL.R1.2 - V9.20	CYKY-J 5x1,5	Vestavná teplá vana, vodní	R1.2	V9.20
116.	WL.R1.2 - V9.22	CYKY-J 3x1,5	Vestavná chlazená vana	R1.2	V9.22
117.	WL.R1.2 - V9.23	CYKY-J 3x1,5	Vestavná chlazená vana	R1.2	V9.23
118.	WL.R1.2 - V9.25	CYKY-J 5x1,5	Nápojový automat	R1.2	V9.25
119.	WL.R1.2 - V9.27	CYKY-J 5x4	Bravilor bonamat	R1.2	V9.27
120.	WL.R1.2 - V01.1	CYKY-J 3x1,5	Chladicí místnost	R1.2	V01.1
121.	WL.R1.2 - V01.2	CYKY-J 3x1,5	Mraz. místnost	R1.2	V01.2
122.	WL.R1.2 - V01.3	CYKY-J 3x1,5	Chladicí místnost	R1.2	V01.3
123.	WL.R1.2 - V02.4	CYKY-J 5x1,5	Škrabka zeleniny + brusný kotouč	R1.2	V02.4
124.	WL.R1.2 - V1.10	CYKY-J 3x1,5	Pracovní ohřívací stůl	R1.2	V1.10
125.	WL.R1.2 - V1.23	CYKY-J 3x1,5	Kráječ zeleniny	R1.2	V1.23
126.	WL.R1.2 - V1.34	CYKY-J 3x1,5	Stolní váha	R1.2	V1.34
127.	WL.R1.2 - V3.2	CYKY-J 3x1,5	Planet. Mixer	R1.2	V3.2
128.	WL.R1.2 - V3.11	CYKY-J 3x1,5	Stolní váha	R1.2	V3.11
129.	WL.R1.2 - V4.2	CYKY-J 3x2,5	Banketový vozík, vyhřívaný	R1.2	V4.2
130.	WL.R1.2 - V9.5	CYKY-J 3x1,5	Infraohříváč fritovaných pokrmů	R1.2	V9.5
131.	WL.R1.2 - V9.24	CYKY-J 3x2,5	Teplá skříň se zvlhčováním	R1.2	V9.24
132.	WL.R1.2 - V9.26	CYKY-J 3x2,5	Pípa + ořík + odkap	R1.2	V9.26
133.	WL.R1.2 - V01.4	CYKY-J 3x2,5	Podlahová váha	R1.2	V01.4

Rozvaděč R2.1 - Nezálohovaná část

	Označení	Typ	Popis	Z	Do
1.	WH.RH - HV1	CYKY 3x240+120	Hlavní přívod	R1.1	R2.1
2.	WL.R2.1 - EPR2.1	CYA70zžl	Pospojování	R2.1	EP
3.	WL.R2.1 - MaR	CYKY-J 5x4	Napájení části rozvaděče MaR	R2.1	MaR
4.	WL.R2.1 - Z01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z01
5.	WL.R2.1 - Z02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z02
6.	WL.R2.1 - Z03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z03
7.	WL.R2.1 - Z04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z04
8.	WL.R2.1 - Z05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z05
9.	WL.R2.1 - Z06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z06
10.	WL.R2.1 - Z07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z07
11.	WL.R2.1 - Z08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z08
12.	WL.R2.1 - Z09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z09
13.	WL.R2.1 - Z10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z10
14.	WL.R2.1 - Z11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z11
15.	WL.R2.1 - Z12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z12
16.	WL.R2.1 - Z13	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z13
17.	WL.R2.1 - Z14	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z14
18.	WL.R2.1 - Z15	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z15
19.	WL.R2.1 - Z16	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z16
20.	WL.R2.1 - Z17	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z17
21.	WL.R2.1 - Z18	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z18
22.	WL.R2.1 - Z19	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z19
23.	WL.R2.1 - Z20	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z20
24.	WL.R2.1 - Z21	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z21
25.	WL.R2.1 - Z22	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z22
26.	WL.R2.1 - Z23	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z23
27.	WL.R2.1 - Z24	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z24
28.	WL.R2.1 - Z25	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z25
29.	WL.R2.1 - Z26	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z26
30.	WL.R2.1 - Z27	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z27
31.	WL.R2.1 - Z28	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z28
32.	WL.R2.1 - Z29	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z29
33.	WL.R2.1 - Z30	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z30
34.	WL.R2.1 - Z31	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z31
35.	WL.R2.1 - Z32	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z32
36.	WL.R2.1 - Z33	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z33
37.	WL.R2.1 - Z34	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z34
38.	WL.R2.1 - Z35	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z35
39.	WL.R2.1 - Z36	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z36
40.	WL.R2.1 - Z37	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z37
41.	WL.R2.1 - Z38	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z38
42.	WL.R2.1 - Z39	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z39
43.	WL.R2.1 - Z40	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z40
44.	WL.R2.1 - Z41	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z41

45.	WL.R2.1 - Z42	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z42
46.	WL.R2.1 - Z43	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z43
47.	WL.R2.1 - Z44	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z44
48.	WL.R2.1 - Z45	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	Z45
49.	WL.R2.1 - ZK01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R2.1	ZK01
50.	WL.R2.1 - ZK02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R2.1	ZK02
51.	WL.R2.1 - ZK03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R2.1	ZK03
52.	WL.R2.1 - ZK04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R2.1	ZK04
53.	WL.R2.1 - ZK05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R2.1	ZK05
54.	WL.R2.1 - ZK06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R2.1	ZK06
55.	WL.R2.1 - ZPC01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R2.1	ZPC01
56.	WL.R2.1 - ZPC02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R2.1	ZPC02
57.	WL.R2.1 - ZPC03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R2.1	ZPC03
58.	WL.R2.1 - ZPC04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R2.1	ZPC04
59.	WL.R2.1 - ZPC05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R2.1	ZPC05
60.	WL.R2.1 - ZPC06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R2.1	ZPC06
61.	WL.R2.1 - LS1	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R2.1	LS1
62.	WL.R2.1 - LS2	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R2.1	LS2
63.	WL.R2.1 - LS3	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R2.1	LS3
64.	WL.R2.1 - LS4	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R2.1	LS4
65.	WL.R2.1 - LS5	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R2.1	LS5
66.	WL.R2.1 - LS6	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R2.1	LS6
67.	WL.R2.1 - LS7	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R2.1	LS7
68.	WL.R2.1 - LS8	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R2.1	LS8
69.	WL.R2.1 - LS9	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R2.1	LS9
70.	WL.R2.1 - LS10	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R2.1	LS10
71.	WL.R2.1 - LS11	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R2.1	LS11
72.	WL.R2.1 - LS12	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R2.1	LS12
73.	WL.R2.1 - LS13	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R2.1	LS13
74.	WL.R2.1 - LS14	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R2.1	LS14
75.	WL.R2.1 - LS15	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R2.1	LS15
76.	WL.R2.1 - LS16	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R2.1	LS16
77.	WL.R2.1 - LS17	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R2.1	LS17
78.	WL.R2.1 - ED1a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R2.1	ED1a
79.	WL.R2.1 - ED1b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R2.1	ED1b
80.	WL.R2.1 - ED2a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R2.1	ED2a
81.	WL.R2.1 - ED2b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R2.1	ED2b
82.	WL.R2.1 - ED3a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R2.1	ED3a
83.	WL.R2.1 - ED3b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R2.1	ED3b
84.	WL.R2.1 - ED4a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R2.1	ED4a
85.	WL.R2.1 - ED4b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R2.1	ED4b
86.	WL.R2.1 - AV1.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	AV1.1
87.	WL.R2.1 - AV1.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	AV1.2
88.	WL.R2.1 - AV2.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	AV2.1
89.	WL.R2.1 - AV2.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	AV2.2
90.	WL.R2.1 - AV2.3	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátina	R2.1	AV2.3
91.	WL.R2.1 - AV3.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	AV3.1
92.	WL.R2.1 - AV3.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	AV3.2
93.	WL.R2.1 - AV3.3	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátina	R2.1	AV3.3
94.	WL.R2.1 - AV4.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	AV4.1
95.	WL.R2.1 - AV4.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	AV4.2
96.	WL.R2.1 - AV4.3	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátina	R2.1	AV4.3
97.	WL.R2.1 - AV5.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	AV5.1
98.	WL.R2.1 - AV5.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	AV5.2
99.	WL.R2.1 - AV5.3	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátina	R2.1	AV5.3
100.	WL.R2.1 - AV6.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	AV6.1
101.	WL.R2.1 - AV6.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	AV6.2
102.	WL.R2.1 - AV6.3	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátina	R2.1	AV6.3
103.	WL.R2.1 - AV7.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	AV7.1
104.	WL.R2.1 - AV7.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	AV7.2
105.	WL.R2.1 - AV7.3	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátina	R2.1	AV7.3
106.	WL.R2.1 - AV8.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	AV8.1
107.	WL.R2.1 - AV8.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	AV8.2
108.	WL.R2.1 - AV8.3	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátina	R2.1	AV8.3
109.	WL.R2.1 - AV9.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	AV9.1
110.	WL.R2.1 - AV9.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	AV9.2
111.	WL.R2.1 - AV9.3	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.1	AV9.3
112.	WL.R2.1 - AV10.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky LCD 230V/16A	R2.1	AV10.1

113.	WL.R2.1 - NO.S1	CYKY-J 3x2,5	Nouzové osvětlení	R2.1	NO.S1
114.	WL.R2.1 - S1	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R2.1	S1
115.	WS.R2.1 - PČ1	CYKY-O 2x1,5	Pohybová čidla	R2.1	PČ1
116.	WS.R2.1 - OVL1	CYKY-O 3x1,5	Ovládání osvětlení - ovl. skřín z recepcce	R2.1	OS1
117.	WS.R2.1 - PČ2	CYKY-O 2x1,5	Pohybová čidla	R2.1	PČ2
118.	WL.R2.1 - S2	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R2.1	S2
119.	WL.R2.1 - NO.S2	CYKY-J 3x2,5	Nouzové osvětlení	R2.1	NO.S2
120.	WL.R2.1 - Sd	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R2.1	Sd
121.	WS.R2.1 - OVL	CYKY-O 3x1,5	Ovládání osvětlení	R2.1	R3.1
122.	WS.R2.1 - OVL2	CYKY-O 3x1,5	Ovládání osvětlení - ovl. skřín z recepcce	R2.1	OS1
123.	WL.R2.1 - S3	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R2.1	S2
124.	WL.R2.1 - NO.S3	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R2.1	NO.S2
125.	WL.R2.1 - S4	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R2.1	S4
126.	WL.R2.1 - S5	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R2.1	S5
127.	WL.R2.1 - S6	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R2.1	S6
128.	WL.R2.1 - S7	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R2.1	S7
129.	WL.R2.1 - S8	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R2.1	S8
130.	WL.R2.1 - S9	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R2.1	S9
131.	WS.R2.1 - S10	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R2.1	S10
132.	WL.R2.1 - S11	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R2.1	S11
133.	WL.R2.1 - S12	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R2.1	S12
134.	WL.R2.1 - S13	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R2.1	S13
135.	WL.R2.1 - S14	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R2.1	S14
136.	WL.R2.1 - S15	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R2.1	S15
137.	WL.R2.1 - S16	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R2.1	S16
138.	WL.R2.1 - S17	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R2.1	S17
139.	WL.R2.1 - S18	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R2.1	S18
140.	WS.R2.1 - S19	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R2.1	S19
141.	WL.R2.1 - STK	CYKY-J 3x1,5	Výstražné tabulky u temných komor	R2.1	STK
142.	WL.R2.1 - OSUŠOVAČ1	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R2.1	OSUŠ1
143.	WL.R2.1 - OSUŠOVAČ2	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R2.1	OSUŠ2
144.	WL.R2.1 - OSUŠOVAČ3	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R2.1	OSUŠ3
145.	WL.R2.1 - OSUŠOVAČ4	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R2.1	OSUŠ4
146.	WL.R2.1 - PISOÁR1	CYKY-J 3x1,5	Napojení zdroje pisoáru 230V	R2.1	PISOÁR1
147.	WL.R2.1 - ŽALUZIE1	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R2.1	ŽAL1
148.	WL.R2.1 - ŽALUZIE2	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R2.1	ŽAL2
149.	WL.R2.1 - ŽALUZIE3	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R2.1	ŽAL3
150.	WL.R2.1 - ŽALUZIE4	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R2.1	ŽAL4
151.	WL.R2.1 - ŽALUZIE5	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R2.1	ŽAL5
152.	WL.R2.1 - ŽALUZIE6	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R2.1	ŽAL6
153.	WL.R2.1 - ŽALUZIE7	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R2.1	ŽAL7
154.	WL.R2.1 - ŽALUZIE8	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R2.1	ŽAL8

Rozvaděč R2.1 - Zálohovaná část z DA

155.	WH.DA - HV1	CYKY 3x120+70	Hlavní přívod z diesel-agregátu	R1.1	R2.1
156.	WH.DA - HV1	CYKY 3x120+70	Pokračování hlavního přívodu	R2.1	R3.1
157.	WL.R2.1 - EPR2.1	CYA70zžl	Pospojování	R2.1	EP
158.	WL.R2.1 - IDF2.1	CYKY-J 3x2,5	RACK IDF	R2.1	IDF2.1
159.	WL.R2.1 - IDF2.2	CYKY-J 3x2,5	RACK IDF	R2.1	IDF2.2
160.	WL.R2.1 - SIDF2	CYKY-J 3x2,5	RACK SIDF	R2.1	SIDF2
161.	WL.R2.1 - EZS	CYKY-J 3x1,5	Ústředna EZS	R2.1	EZS
162.	WL.R2.1 - ACS	CYKY-J 3x1,5	Ústředna ACS	R2.1	ACS
163.	WL.R2.1 - V1	CYKY-J 5x4	SIMS 15kW	R2.1	V1
164.	WL.R2.1 - V2	CYKY-J 5x4	Vzn. reaktor 15kW	R2.1	V2
165.	WL.R2.1 - V3	CYKY-J 5x4	Plazm. leptání 15kW	R2.1	V3

Rozvaděč R2.1 - Zálohovaná část z UPS

166.	WH.R1.1 - R2.1	CYKY 5x120	Hlavní přívod z UPS	R1.1	R2.1
167.	WH.R2.1 - R3.1	CYKY 5x120	Pokračování hlavního přívodu	R2.1	R3.1
168.	WL.R2.1 - EPR01.1	CYA70zžl	Pospojování	R2.1	EP
169.	WL.R2.1 - UPS1	CYKY-J 5x4	UPS v nmístnosti 2.39	R2.1	UPS1
170.	WL.R2.1 - UPS2	CYKY-J 5x2,5	UPS v nmístnosti 2.40	R2.1	UPS2
171.	WS.RPO - CS.UPS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Central stop pro podružné UPS	R1.1	R2.1
172.	WS.RPO - CS.UPS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Central stop pro podružné UPS	R2.1	R3.1

Rozvaděč R2.2 - Nezálohovaná část

	Označení	Typ	Popis	Z	Do
1.	WH.RH - HV3	CYKY 3x240+120	Hlavní přívod	R01.2	R2.2
2.	WH.RH - HV3	CYKY 3x240+120	Pokračování hlavního přívodu	R2.2	R3.2
3.	WL.R2.2 - EPR2.2	CYA70zžl	Pospojování	R2.2	EP

4.	WL.R2.2 - MaR	CYKY-J 5x4	Napájení části rozvaděče MaR	R2.2	MaR
5.	WL.R2.2 - Z01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.2	Z01
6.	WL.R2.2 - Z02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.2	Z02
7.	WL.R2.2 - Z03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.2	Z03
8.	WL.R2.2 - Z04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.2	Z04
9.	WL.R2.2 - Z05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.2	Z05
10.	WL.R2.2 - Z06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.2	Z06
11.	WL.R2.2 - Z07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.2	Z07
12.	WL.R2.2 - Z08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.2	Z08
13.	WL.R2.2 - Z09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.2	Z09
14.	WL.R2.2 - Z10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.2	Z10
15.	WL.R2.2 - Z11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.2	Z11
16.	WL.R2.2 - Z12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.2	Z12
17.	WL.R2.2 - Z13	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.2	Z13
18.	WL.R2.2 - Z14	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.2	Z14
19.	WL.R2.2 - Z15	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.2	Z15
20.	WL.R2.2 - Z16	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.2	Z16
21.	WL.R2.2 - ZK01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R2.2	ZK01
22.	WL.R2.2 - ZK02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R2.2	ZK02
23.	WL.R2.2 - ZK03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R2.2	ZK03
24.	WL.R2.2 - ZK04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R2.2	ZK04
25.	WL.R2.2 - ZK05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R2.2	ZK05
26.	WL.R2.2 - ZK06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R2.2	ZK06
27.	WL.R2.2 - ZK07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R2.2	ZK07
28.	WL.R2.2 - ZK08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R2.2	ZK08
29.	WL.R2.2 - ZK09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R2.2	ZK09
30.	WL.R2.2 - ZK10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R2.2	ZK10
31.	WL.R2.2 - ZK11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R2.2	ZK11
32.	WL.R2.2 - ZK12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R2.2	ZK12
33.	WL.R2.2 - ZK13	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R2.2	ZK13
34.	WL.R2.2 - ZK14	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R2.2	ZK14
35.	WL.R2.2 - ZK15	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R2.2	ZK15
36.	WL.R2.2 - ZK16	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R2.2	ZK16
37.	WL.R2.2 - ZK17	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R2.2	ZK17
38.	WL.R2.2 - ZK18	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R2.2	ZK18
39.	WL.R2.2 - ZK19	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R2.2	ZK19
40.	WL.R2.2 - ZK20	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R2.2	ZK20
41.	WL.R2.2 - ZK21	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R2.2	ZK21
42.	WL.R2.2 - ZK22	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R2.2	ZK22
43.	WL.R2.2 - ZK23	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R2.2	ZK23
44.	WL.R2.2 - ZPC01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R2.2	ZPC01
45.	WL.R2.2 - ZPC02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R2.2	ZPC02
46.	WL.R2.2 - ZPC03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R2.2	ZPC03
47.	WL.R2.2 - ZPC04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R2.2	ZPC04
48.	WL.R2.2 - ZPC05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R2.2	ZPC05
49.	WL.R2.2 - ZPC06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R2.2	ZPC06
50.	WL.R2.2 - ZPC07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R2.2	ZPC07
51.	WL.R2.2 - ZPC08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R2.2	ZPC08
52.	WL.R2.2 - ZPC09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R2.2	ZPC09
53.	WL.R2.2 - ZPC10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R2.2	ZPC10
54.	WL.R2.2 - ZPC11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R2.2	ZPC11
55.	WL.R2.2 - ZPC12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R2.2	ZPC12
56.	WL.R2.2 - ZPC13	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R2.2	ZPC13
57.	WL.R2.2 - ZPC14	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R2.2	ZPC14
58.	WL.R2.2 - ZPC15	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R2.2	ZPC15
59.	WL.R2.2 - ZPC16	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R2.2	ZPC16
60.	WL.R2.2 - ZPC17	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R2.2	ZPC17
61.	WL.R2.2 - ZPC18	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R2.2	ZPC18
62.	WL.R2.2 - ZPC19	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R2.2	ZPC19
63.	WL.R2.2 - ZPC20	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R2.2	ZPC20
64.	WL.R2.2 - ZPC21	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R2.2	ZPC21
65.	WL.R2.2 - ZPC22	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R2.2	ZPC22
66.	WL.R2.2 - ZPC23	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R2.2	ZPC23
67.	WL.R2.2 - PLÁTNO1	CYKY-J 3x1,5	El. plátno 230V	R2.2	PLÁTNO1
68.	WL.R2.2 - OSUŠOVAČ1	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R2.2	OSUŠ1
69.	WL.R2.2 - OSUŠOVAČ2	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R2.2	OSUŠ2
70.	WL.R2.2 - PISOÁR1	CYKY-J 3x1,5	Napojení zdroje pisoáru 230V	R2.2	PISOÁR1
71.	WL.R2.2 - ŽALUZIE1	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R2.2	ŽAL1

72.	WL.R2.2 - ŽALUZIE2	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R2.2	ŽAL2
73.	WL.R2.2 - ŽALUZIE3	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R2.2	ŽAL3
74.	WL.R2.2 - ŽALUZIE4	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R2.2	ŽAL4
75.	WL.R2.2 - ŽALUZIE5	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R2.2	ŽAL5
76.	WL.R2.2 - ŽALUZIE6	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R2.2	ŽAL6
77.	WL.R2.2 - ŽALUZIE7	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R2.2	ŽAL7
78.	WL.R2.2 - AV1.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.2	AV1.1
79.	WL.R2.2 - AV1.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.2	AV1.2
80.	WL.R2.2 - AV1.3	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R2.2	AV1.3
81.	WL.R2.2 - AV1.4	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. Plátina	R2.2	AV1.4
82.	WL.R2.2 - NO.S1	CYKY-J 3x2,5	Nouzové osvětlení	R2.2	NO.S1
83.	WL.R2.2 - S1	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R2.2	S1
84.	WS.R2.2 - PČ1	CYKY-O 2x1,5	Pohybová čidla	R2.2	PČ1
85.	WS.R2.2 - OVL	CYKY-O 3x1,5	Ovládání osvětlení - ovl. skřín z recepce	R2.2	OS1
86.	WL.R2.2 - S2	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R2.2	S2
87.	WL.R2.2 - S3	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R2.2	S3
88.	WL.R2.2 - S4	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R2.2	S4
89.	WL.R2.2 - S5	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R2.2	S5
90.	WL.R2.2 - S6	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R2.2	S6
91.	WL.R2.2 - S7	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R2.2	S7
92.	WL.R2.2 - S8	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R2.2	S8
93.	WL.R2.2 - S9	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R2.2	S9
94.	WL.R2.2 - S10	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R2.2	S10
95.	WL.R2.2 - S11	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R2.2	S11
96.	WL.R2.2 - S12	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R2.2	S12
97.	WL.R2.2 - S13	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R2.2	S13

Rozvaděč R3.1 - Nezálohovaná část

	Označení	Typ	Popis	Z	Do
1.	WH.RH - HV2	CYKY 3x240+120	Hlavní přívod	RH	R3.1
2.	WH.RH - HV2	CYKY 3x240+120	Pokračování hlavního přívodu	R3.1	R4.1
3.	WL.R3.1 - EPR3.1	CYA70zžl	Pospojování	R3.1	EP
4.	WL.R3.1 - MaR	CYKY-J 5x4	Napájení části rozvaděče MaR	R3.1	MaR
5.	WL.R3.1 - Z01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z01
6.	WL.R3.1 - Z02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z02
7.	WL.R3.1 - Z03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z03
8.	WL.R3.1 - Z04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z04
9.	WL.R3.1 - Z05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z05
10.	WL.R3.1 - Z06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z06
11.	WL.R3.1 - Z07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z07
12.	WL.R3.1 - Z08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z08
13.	WL.R3.1 - Z09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z09
14.	WL.R3.1 - Z10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z10
15.	WL.R3.1 - Z11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z11
16.	WL.R3.1 - Z12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z12
17.	WL.R3.1 - Z13	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z13
18.	WL.R3.1 - Z14	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z14
19.	WL.R3.1 - Z15	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z15
20.	WL.R3.1 - Z16	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z16
21.	WL.R3.1 - Z17	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z17
22.	WL.R3.1 - Z18	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z18
23.	WL.R3.1 - Z19	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z19
24.	WL.R3.1 - Z20	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z20
25.	WL.R3.1 - Z21	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z21
26.	WL.R3.1 - Z22	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z22
27.	WL.R3.1 - Z23	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z23
28.	WL.R3.1 - Z24	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z24
29.	WL.R3.1 - Z25	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z25
30.	WL.R3.1 - Z26	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z26
31.	WL.R3.1 - Z27	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z27
32.	WL.R3.1 - Z28	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z28
33.	WL.R3.1 - Z29	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z29
34.	WL.R3.1 - Z30	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z30
35.	WL.R3.1 - Z31	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z31
36.	WL.R3.1 - Z32	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z32
37.	WL.R3.1 - Z33	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	Z33
38.	WL.R3.1 - ZK01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R3.1	ZK01
39.	WL.R3.1 - ZPC01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R3.1	ZPC01

40.	WL.R3.1 - ZM1	CYKY-J 5x2,5	Zásuvky 400V/16A	R3.1	ZM1
41.	WL.R3.1 - ZM2	CYKY-J 5x2,5	Zásuvky 400V/16A	R3.1	ZM2
42.	WL.R3.1 - ZM3	CYKY-J 5x2,5	Zásuvky 400V/16A	R3.1	ZM3
43.	WL.R3.1 - ZM4	CYKY-J 5x2,5	Zásuvky 400V/16A	R3.1	ZM4
44.	WL.R3.1 - LS1	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS1
45.	WL.R3.1 - LS2	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS2
46.	WL.R3.1 - LS3	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS3
47.	WL.R3.1 - LS4	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS4
48.	WL.R3.1 - LS5	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS5
49.	WL.R3.1 - LS6	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS6
50.	WL.R3.1 - LS7	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS7
51.	WL.R3.1 - LS8	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS8
52.	WL.R3.1 - LS9	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS9
53.	WL.R3.1 - LS10	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS10
54.	WL.R3.1 - LS11	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS11
55.	WL.R3.1 - LS12	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS12
56.	WL.R3.1 - LS13	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS13
57.	WL.R3.1 - LS14	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS14
58.	WL.R3.1 - LS15	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS15
59.	WL.R3.1 - LS16	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS16
60.	WL.R3.1 - LS17	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS17
61.	WL.R3.1 - LS18	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS18
62.	WL.R3.1 - LS19	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS19
63.	WL.R3.1 - LS20	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS20
64.	WL.R3.1 - LS21	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS21
65.	WL.R3.1 - LS22	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS22
66.	WL.R3.1 - LS23	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS23
67.	WL.R3.1 - LS24	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS24
68.	WL.R3.1 - LS25	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS25
69.	WL.R3.1 - LS26	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS26
70.	WL.R3.1 - LS27	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS27
71.	WL.R3.1 - LS28	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS28
72.	WL.R3.1 - LS29	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS29
73.	WL.R3.1 - LS30	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS30
74.	WL.R3.1 - LS31	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS31
75.	WL.R3.1 - LS32	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS32
76.	WL.R3.1 - LS33	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS33
77.	WL.R3.1 - LS34	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS34
78.	WL.R3.1 - LS35	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS35
79.	WL.R3.1 - LS36	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS36
80.	WL.R3.1 - LS37	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS37
81.	WL.R3.1 - LS38	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS38
82.	WL.R3.1 - LS39	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS39
83.	WL.R3.1 - LS40	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS40
84.	WL.R3.1 - LS41	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS41
85.	WL.R3.1 - LS42	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.1	LS42
86.	WL.R3.1 - LSM1	CYKY-J 5x2,5	Vývod lab. stůl 400V/16A	R3.1	LSM1
87.	WL.R3.1 - LSM2	CYKY-J 5x2,5	Vývod lab. stůl 400V/16A	R3.1	LSM2
88.	WL.R3.1 - LSM3	CYKY-J 5x2,5	Vývod lab. stůl 400V/16A	R3.1	LSM3
89.	WL.R3.1 - LSM4	CYKY-J 5x2,5	Vývod lab. stůl 400V/16A	R3.1	LSM4
90.	WL.R3.1 - ED1a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R3.1	ED1a
91.	WL.R3.1 - ED1b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R3.1	ED1b
92.	WL.R3.1 - ED2a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R3.1	ED2a
93.	WL.R3.1 - ED2b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R3.1	ED2b
94.	WL.R3.1 - ED3a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R3.1	ED3a
95.	WL.R3.1 - ED3b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R3.1	ED3b
96.	WL.R3.1 - ED4a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R3.1	ED4a
97.	WL.R3.1 - ED4b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R3.1	ED4b
98.	WL.R3.1 - ED5a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R3.1	ED5a
99.	WL.R3.1 - ED5b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R3.1	ED5b
100.	WL.R3.1 - ED6a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R3.1	ED6a
101.	WL.R3.1 - ED6b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R3.1	ED6b
102.	WL.R3.1 - ED7a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R3.1	ED7a
103.	WL.R3.1 - ED7b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R3.1	ED7b
104.	WL.R3.1 - ED8a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R3.1	ED8a
105.	WL.R3.1 - ED8b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R3.1	ED8b
106.	WL.R3.1 - ED9a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R3.1	ED9a
107.	WL.R3.1 - ED9b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R3.1	ED9b

108.	WL.R3.1 - ED10a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R3.1	ED10a
109.	WL.R3.1 - ED10b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R3.1	ED10b
110.	WL.R3.1 - ED11a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R3.1	ED11a
111.	WL.R3.1 - ED11b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R3.1	ED11b
112.	WL.R3.1 - ED12a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R3.1	ED12a
113.	WL.R3.1 - ED12b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R3.1	ED12b
114.	WL.R3.1 - ED13a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R3.1	ED13a
115.	WL.R3.1 - ED13b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R3.1	ED13b
116.	WL.R3.1 - ED14a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R3.1	ED14a
117.	WL.R3.1 - ED14b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R3.1	ED14b
118.	WL.R3.1 - ED15a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R3.1	ED15a
119.	WL.R3.1 - ED15b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R3.1	ED15b
120.	WL.R3.1 - ED16a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R3.1	ED16a
121.	WL.R3.1 - ED16b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R3.1	ED16b
122.	WL.R3.1 - ED17a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R3.1	ED17a
123.	WL.R3.1 - ED17b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R3.1	ED17b
124.	WL.R3.1 - OSUŠOVAČ1	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R3.1	OSUŠ1
125.	WL.R3.1 - OSUŠOVAČ2	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R3.1	OSUŠ2
126.	WL.R3.1 - OSUŠOVAČ3	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R3.1	OSUŠ3
127.	WL.R3.1 - OSUŠOVAČ4	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R3.1	OSUŠ4
128.	WL.R3.1 - PISOÁR1	CYKY-J 3x1,5	Napojení zdroje pisoáru 230V	R3.1	PISOÁR1
129.	WL.R3.1 - AV1.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	AV1.1
130.	WL.R3.1 - AV2.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.1	AV2.1
131.	WL.R3.1 - NO.S1	CYKY-J 3x2,5	Nouzové osvětlení	R3.1	NO.S1
132.	WL.R3.1 - S1	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R3.1	S1
133.	WS.R3.1 - PČ1	CYKY-O 2x1,5	Pohybová čidla	R3.1	PČ1
134.	WS.R3.1 - OVL1	CYKY-O 3x1,5	Ovládání osvětlení - ovl. skříň z recepcce	R3.1	OS1
135.	WS.R3.1 - PČ2	CYKY-O 2x1,5	Pohybová čidla	R3.1	PČ2
136.	WL.R3.1 - S2	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R3.1	S2
137.	WL.R3.1 - NO.S2	CYKY-J 3x2,5	Nouzové osvětlení	R3.1	NO.S2
138.	WL.R3.1 - Sd	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.1	Sd
139.	WS.R3.1 - OVL	CYKY-O 3x1,5	Ovládání osvětlení	R3.1	R4.1
140.	WS.R3.1 - OVL	CYKY-O 3x1,5	Ovládání osvětlení	R2.1	R3.1
141.	WL.R3.1 - S3	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.1	S2
142.	WL.R3.1 - S4	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.1	S4
143.	WL.R3.1 - S5	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.1	S5
144.	WL.R3.1 - S6	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.1	S6
145.	WL.R3.1 - S7	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.1	S7
146.	WL.R3.1 - S8	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.1	S8
147.	WL.R3.1 - S9	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.1	S9
148.	WL.R3.1 - S10	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.1	S10
149.	WL.R3.1 - S11	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.1	S11
150.	WL.R3.1 - S12	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.1	S12
151.	WL.R3.1 - S13	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.1	S13
152.	WL.R3.1 - S14	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.1	S14
153.	WL.R3.1 - S15	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.1	S15
154.	WL.R3.1 - S16	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.1	S16
155.	WL.R3.1 - S17	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.1	S17
156.	WL.R3.1 - S18	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.1	S18
157.	WL.R3.1 - S19	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.1	S19
158.	WL.R3.1 - S20	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.1	S20
159.	WL.R3.1 - S21	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.1	S21
160.	WL.R3.1 - S22	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.1	S22
161.	WL.R3.1 - NO.S22	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.1	NO.S22
162.	WL.R3.1 - ŽALUZIE1	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R3.1	ŽAL1
163.	WL.R3.1 - ŽALUZIE2	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R3.1	ŽAL2
164.	WL.R3.1 - ŽALUZIE3	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R3.1	ŽAL3
165.	WL.R3.1 - ŽALUZIE4	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R3.1	ŽAL4
166.	WL.R3.1 - ŽALUZIE5	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R3.1	ŽAL5
167.	WL.R3.1 - ŽALUZIE6	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R3.1	ŽAL6
168.	WL.R3.1 - ŽALUZIE7	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R3.1	ŽAL7
169.	WL.R3.1 - ŽALUZIE8	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R3.1	ŽAL8
Rozvaděč R3.1 - Zálohovaná část z DA					
170.	WH.DA - HV1	CYKY 3x120+70	Hlavní přívod z diesel-agregátu	R2.1	R3.1
171.	WL.R3.1 - EPR3.1	CYA70zžl	Pospojování	R3.1	EP
172.	WL.R3.1 - IDF3.1	CYKY-J 3x2,5	RACK IDF	R3.1	IDF3.1
173.	WL.R3.1 - IDF3.2	CYKY-J 3x2,5	RACK IDF	R3.1	IDF3.2
174.	WL.R3.1 - SIDF3	CYKY-J 3x2,5	RACK SIDF	R3.1	SIDF3

175.	WL.R3.1 - EZS	CYKY-J 3x1,5	Ústředna EZS	R3.1	EZS
176.	WL.R3.1 - ACS	CYKY-J 3x1,5	Ústředna ACS	R3.1	ACS
177.	WL.R3.1 - UPS1	CYKY-J 5x4	UPS v místnosti 3.21	R3.1	UPS1
178.	WS.R3.1 - CS.UPS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Central stop pro podružné UPS	R3.1	UPS1
179.	WS.RPO - CS.UPS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Central stop pro podružné UPS	R3.1	R2.1
180.	WS.RPO - CS.UPS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Central stop pro podružné UPS	R3.1	R4.1
181.	WS.R3.1 - CS.UPS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Central stop pro podružné UPS	R3.1	UPS2
182.	WL.R3.1 - UPS2	CYKY-J 3x6	UPS v místnosti 3.20	R3.1	UPS2

Rozvaděč R3.1 - Zálohovaná část z UPS

183.	WH.R2.1 - R3.1	CYKY 5x120	Hlavní přívod z UPS	R2.1	R3.1
184.	WH.R3.1 - R4.1	CYKY 5x120	Pokračování hlavního přívodu	R3.1	R4.1
185.	WL.R3.1 - EPR3.1	CYA70zžl	Pospojování	R3.1	EP
186.	WL.R3.1 - HPLC	CYKY-J 3x2,5	HPLC - MS	R3.1	HPLC
187.	WL.R3.1 - VÝVĚVA	CYKY-J 3x1,5	Vývěva	R3.1	VÝVĚVA
188.	WL.R3.1 - KLIMA1	CYKY-J 3x2,5	Klimatizační jednotka	R3.1	KLIMA1
189.	WL.R3.1 - KLIMA2	CYKY-J 3x2,5	Klimatizační jednotka	R3.1	KLIMA2
190.	WL.R3.1 - DUSÍK	CYKY-J 3x1,5	Generátor dusíku	R3.1	DUSÍK

Rozvaděč R3.2 - Nezálohovaná část

	Označení	Typ	Popis	Z	Do
1.	WH.RH - HV4	CYKY 3x240+120	Hlavní přívod	R2.2	R3.2
2.	WL.R3.2 - EPR3.2	CYA70zžl	Pospojování	R3.2	EP
3.	WL.R3.2 - MaR	CYKY-J 5x4	Napájení části rozvaděče MaR	R3.2	MaR
4.	WL.R3.2 - Z01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	Z01
5.	WL.R3.2 - Z02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	Z02
6.	WL.R3.2 - Z03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	Z03
7.	WL.R3.2 - Z04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	Z04
8.	WL.R3.2 - Z05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	Z05
9.	WL.R3.2 - Z06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	Z06
10.	WL.R3.2 - Z07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	Z07
11.	WL.R3.2 - Z08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	Z08
12.	WL.R3.2 - Z09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	Z09
13.	WL.R3.2 - Z10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	Z10
14.	WL.R3.2 - Z11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	Z11
15.	WL.R3.2 - Z12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	Z12
16.	WL.R3.2 - Z13	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	Z13
17.	WL.R3.2 - Z14	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	Z14
18.	WL.R3.2 - Z15	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	Z15
19.	WL.R3.2 - Z16	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	Z16
20.	WL.R3.2 - Z17	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	Z17
21.	WL.R3.2 - Z18	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	Z18
22.	WL.R3.2 - Z19	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	Z19
23.	WL.R3.2 - Z20	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	Z20
24.	WL.R3.2 - Z21	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	Z21
25.	WL.R3.2 - Z22	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	Z22
26.	WL.R3.2 - Z23	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	Z23
27.	WL.R3.2 - Z24	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	Z24
28.	WL.R3.2 - Z25	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	Z25
29.	WL.R3.2 - ZK01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R3.2	ZK01
30.	WL.R3.2 - ZK02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R3.2	ZK02
31.	WL.R3.2 - ZK03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R3.2	ZK03
32.	WL.R3.2 - ZK04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R3.2	ZK04
33.	WL.R3.2 - ZK05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R3.2	ZK05
34.	WL.R3.2 - ZK06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R3.2	ZK06
35.	WL.R3.2 - ZK07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R3.2	ZK07
36.	WL.R3.2 - ZK08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R3.2	ZK08
37.	WL.R3.2 - ZK09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R3.2	ZK09
38.	WL.R3.2 - ZK10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R3.2	ZK10
39.	WL.R3.2 - ZK11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R3.2	ZK11
40.	WL.R3.2 - ZK12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R3.2	ZK12
41.	WL.R3.2 - ZK13	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R3.2	ZK13
42.	WL.R3.2 - ZK14	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R3.2	ZK14
43.	WL.R3.2 - ZK15	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R3.2	ZK15
44.	WL.R3.2 - ZK16	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R3.2	ZK16
45.	WL.R3.2 - ZK17	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R3.2	ZK17
46.	WL.R3.2 - ZK18	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R3.2	ZK18
47.	WL.R3.2 - ZK19	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R3.2	ZK19
48.	WL.R3.2 - ZK20	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R3.2	ZK20

49.	WL.R3.2 - ZK21	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R3.2	ZK21
50.	WL.R3.2 - ZK22	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R3.2	ZK22
51.	WL.R3.2 - ZK23	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R3.2	ZK23
52.	WL.R3.2 - ZK24	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R3.2	ZK24
53.	WL.R3.2 - ZK25	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R3.2	ZK25
54.	WL.R3.2 - ZK26	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R3.2	ZK26
55.	WL.R3.2 - ZK27	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R3.2	ZK27
56.	WL.R3.2 - ZK28	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R3.2	ZK28
57.	WL.R3.2 - ZK29	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R3.2	ZK29
58.	WL.R3.2 - ZPC01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R3.2	ZPC01
59.	WL.R3.2 - ZPC02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R3.2	ZPC02
60.	WL.R3.2 - ZPC03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R3.2	ZPC03
61.	WL.R3.2 - ZPC04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R3.2	ZPC04
62.	WL.R3.2 - ZPC05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R3.2	ZPC05
63.	WL.R3.2 - ZPC06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R3.2	ZPC06
64.	WL.R3.2 - ZPC07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R3.2	ZPC07
65.	WL.R3.2 - ZPC08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R3.2	ZPC08
66.	WL.R3.2 - ZPC09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R3.2	ZPC09
67.	WL.R3.2 - ZPC10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R3.2	ZPC10
68.	WL.R3.2 - ZPC11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R3.2	ZPC11
69.	WL.R3.2 - ZPC12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R3.2	ZPC12
70.	WL.R3.2 - ZPC13	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R3.2	ZPC13
71.	WL.R3.2 - ZPC14	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R3.2	ZPC14
72.	WL.R3.2 - ZPC15	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R3.2	ZPC15
73.	WL.R3.2 - ZPC16	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R3.2	ZPC16
74.	WL.R3.2 - ZPC17	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R3.2	ZPC17
75.	WL.R3.2 - ZPC18	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R3.2	ZPC18
76.	WL.R3.2 - ZPC19	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R3.2	ZPC19
77.	WL.R3.2 - ZPC20	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R3.2	ZPC20
78.	WL.R3.2 - ZPC21	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R3.2	ZPC21
79.	WL.R3.2 - ZPC22	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R3.2	ZPC22
80.	WL.R3.2 - ZPC23	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R3.2	ZPC23
81.	WL.R3.2 - ZPC24	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R3.2	ZPC24
82.	WL.R3.2 - ZPC25	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R3.2	ZPC25
83.	WL.R3.2 - ZPC26	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R3.2	ZPC26
84.	WL.R3.2 - ZPC27	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R3.2	ZPC27
85.	WL.R3.2 - ZPC28	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R3.2	ZPC28
86.	WL.R3.2 - ZPC29	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R3.2	ZPC29
87.	WL.R3.2 - OSUŠOVAČ1	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R3.2	OSUŠ1
88.	WL.R3.2 - OSUŠOVAČ2	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R3.2	OSUŠ2
89.	WL.R3.2 - PISOÁR1	CYKY-J 3x1,5	Napojení zdroje psoáru 230V	R3.2	PISOÁR1
90.	WL.R3.2 - ŽALUZIE1	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R3.2	ŽAL1
91.	WL.R3.2 - ŽALUZIE2	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R3.2	ŽAL2
92.	WL.R3.2 - ŽALUZIE3	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R3.2	ŽAL3
93.	WL.R3.2 - ŽALUZIE4	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R3.2	ŽAL4
94.	WL.R3.2 - ŽALUZIE5	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R3.2	ŽAL5
95.	WL.R3.2 - ŽALUZIE6	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R3.2	ŽAL6
96.	WL.R3.2 - ŽALUZIE7	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R3.2	ŽAL7
97.	WL.R3.2 - ED1a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R3.2	ED1a
98.	WL.R3.2 - ED1b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R3.2	ED1b
99.	WL.R3.2 - AV1.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	AV1.1
100.	WL.R3.2 - AV1.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	AV1.2
101.	WL.R3.2 - AV2.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	AV2.1
102.	WL.R3.2 - AV2.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	AV2.2
103.	WL.R3.2 - AV2.3	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	AV2.3
104.	WL.R3.2 - AV2.4	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátna	R3.2	AV2.4
105.	WL.R3.2 - AV3.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	AV3.1
106.	WL.R3.2 - AV3.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	AV3.2
107.	WL.R3.2 - AV3.3	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	AV3.3
108.	WL.R3.2 - AV3.4	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátna	R3.2	AV3.4
109.	WL.R3.2 - AV4.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	AV4.1
110.	WL.R3.2 - AV4.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	AV4.2
111.	WL.R3.2 - AV4.3	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	AV4.3
112.	WL.R3.2 - AV4.4	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátna	R3.2	AV4.4
113.	WL.R3.2 - AV5.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	AV5.1
114.	WL.R3.2 - AV5.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	AV5.2
115.	WL.R3.2 - AV5.3	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	AV5.3
116.	WL.R3.2 - AV5.4	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátna	R3.2	AV5.4

117.	WL.R3.2 - AV6.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	AV6.1
118.	WL.R3.2 - AV6.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	AV6.2
119.	WL.R3.2 - AV6.3	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R3.2	AV6.3
120.	WL.R3.2 - AV6.4	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátina	R3.2	AV6.4
121.	WL.R3.2 - AV7.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky v katedře 230V/16A	R3.2	AV7.1
122.	WL.R3.2 - AV7.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky v katedře 230V/16A	R3.2	AV7.2
123.	WL.R3.2 - AV7.3	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky pro kameru	R3.2	AV7.3
124.	WL.R3.2 - AV7.4	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky pro kameru	R3.2	AV7.4
125.	WL.R3.2 - AV7.5	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky pro projektor	R3.2	AV7.5
126.	WL.R3.2 - AV7.6	CYKY-J 5x2,5	Napojení rozvaděče tabule	R3.2	AV7.6
127.	WL.R3.2 - AV7.7	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátina	R3.2	AV7.7
128.	WS.R3.2 - AV1.04	2x UTP CAT5	Datový propoj s AV RACKEM	R3.2	AV RACK
129.	WL.R3.2 - LS1	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.2	LS1
130.	WL.R3.2 - LS2	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.2	LS2
131.	WL.R3.2 - LS3	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.2	LS3
132.	WL.R3.2 - LS4	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.2	LS4
133.	WL.R3.2 - LS5	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.2	LS5
134.	WL.R3.2 - LS6	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.2	LS6
135.	WL.R3.2 - LS7	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.2	LS7
136.	WL.R3.2 - LS8	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.2	LS8
137.	WL.R3.2 - LS9	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.2	LS9
138.	WL.R3.2 - LS10	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.2	LS10
139.	WL.R3.2 - LS11	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R3.2	LS11
140.	WL.R3.2 - LSM1	CYKY-J 5x2,5	Vývod lab. stůl 400V/16A	R3.2	LSM1
141.	WL.R3.2 - ZM1	CYKY-J 5x2,5	Zásuvka 400V/16A	R3.2	ZM1
142.	WL.R3.2 - NO.S1	CYKY-J 3x2,5	Nouzové osvětlení	R3.2	NO.S1
143.	WL.R3.2 - S1	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R3.2	S1
144.	WS.R3.2 - PČ1	CYKY-O 2x1,5	Pohybová čidla	R3.2	PČ1
145.	WS.R3.2 - OVL	CYKY-O 3x1,5	Ovládání osvětlení - ovl. skříň z recepcce	R3.2	OS1
146.	WL.R3.2 - S2	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.2	S2
147.	WL.R3.2 - S3	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.2	S3
148.	WL.R3.2 - S4	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.2	S4
149.	WL.R3.2 - S5	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení - Stmívání	R3.2	S5
150.	WL.R3.2 - S6	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.2	S6
151.	WL.R3.2 - S7	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.2	S7
152.	WL.R3.2 - S8	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.2	S8
153.	WL.R3.2 - S9	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.2	S9
154.	WL.R3.2 - S10	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.2	S10
155.	WL.R3.2 - S11	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.2	S11
156.	WL.R3.2 - S12	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.2	S12
157.	WL.R3.2 - S13	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení - Stmívání	R3.2	S13
158.	WL.R3.2 - S14	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení - Stmívání	R3.2	S14
159.	WL.R3.2 - S15	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení - Stmívání	R3.2	S15
160.	WL.R3.2 - S16	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení - Stmívání	R3.2	S16
161.	WL.R3.2 - S17	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.2	S17
162.	WL.R3.2 - S18	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R3.2	S18

Rozvaděč R4.1 - Nezálohovaná část

	Označení	Typ	Popis	Z	Do
1.	WH.RH - HV2	CYKY 3x240+120	Hlavní přívod	R3.1	R4.1
2.	WH.RH - HV2	CYKY 3x240+120	Pokračování hlavního přívodu	R4.1	R5.1
3.	WL.R4.1 - EPR4.1	CYA70zžl	Pospojování	R4.1	EP
4.	WL.R4.1 - KOMPRESOR	CYKY-J 5x6	Napájení kompresoru	R4.1	KOMPRESOR
5.	WL.R4.1 - MaR	CYKY-J 5x4	Napájení části rozvaděče MaR	R4.1	MaR
6.	WL.R4.1 - LS1	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.1	LS1
7.	WL.R4.1 - LS2	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.1	LS2
8.	WL.R4.1 - LS3	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.1	LS3
9.	WL.R4.1 - LS4	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.1	LS4
10.	WL.R4.1 - LS5	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.1	LS5
11.	WL.R4.1 - LS6	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.1	LS6
12.	WL.R4.1 - LS7	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.1	LS7
13.	WL.R4.1 - LS8	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.1	LS8
14.	WL.R4.1 - LS9	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.1	LS9
15.	WL.R4.1 - LS10	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.1	LS10
16.	WL.R4.1 - LS11	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.1	LS11
17.	WL.R4.1 - LS12	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.1	LS12
18.	WL.R4.1 - LS13	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.1	LS13
19.	WL.R4.1 - LS14	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.1	LS14

20.	WL.R4.1 - LS15	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.1	LS15
21.	WL.R4.1 - LS16	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.1	LS16
22.	WL.R4.1 - LS17	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.1	LS17
23.	WL.R4.1 - LS18	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.1	LS18
24.	WL.R4.1 - LS19	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.1	LS19
25.	WL.R4.1 - LS20	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.1	LS20
26.	WL.R4.1 - LS21	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.1	LS21
27.	WL.R4.1 - LS22	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.1	LS22
28.	WL.R4.1 - LS23	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.1	LS23
29.	WL.R4.1 - LS24	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.1	LS24
30.	WL.R4.1 - LS25	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.1	LS25
31.	WL.R4.1 - LS26	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.1	LS26
32.	WL.R4.1 - LS27	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.1	LS27
33.	WL.R4.1 - LS28	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.1	LS28
34.	WL.R4.1 - ZK01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	ZK01
35.	WL.R4.1 - ZK02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	ZK02
36.	WL.R4.1 - ZK03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	ZK03
37.	WL.R4.1 - ZK04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	ZK04
38.	WL.R4.1 - ZK05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	ZK05
39.	WL.R4.1 - ZK06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	ZK06
40.	WL.R4.1 - ZK07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	ZK07
41.	WL.R4.1 - ZK08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	ZK08
42.	WL.R4.1 - FB1	CYKY-J 5x2,5	Napájení laminárních stropů	R4.1	FB1
43.	WL.R4.1 - FB2	CYKY-J 5x2,5	Napájení laminárních stropů	R4.1	FB2
44.	WL.R4.1 - FB3	CYKY-J 5x2,5	Napájení laminárních stropů	R4.1	FB3
45.	WL.R4.1 - Z01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z01
46.	WL.R4.1 - Z02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z02
47.	WL.R4.1 - Z03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z03
48.	WL.R4.1 - Z04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z04
49.	WL.R4.1 - Z05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z05
50.	WL.R4.1 - Z06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z06
51.	WL.R4.1 - Z07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z07
52.	WL.R4.1 - Z08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z08
53.	WL.R4.1 - Z09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z09
54.	WL.R4.1 - Z10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z10
55.	WL.R4.1 - Z11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z11
56.	WL.R4.1 - Z12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z12
57.	WL.R4.1 - Z13	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z13
58.	WL.R4.1 - Z14	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z14
59.	WL.R4.1 - Z15	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z15
60.	WL.R4.1 - Z16	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z16
61.	WL.R4.1 - Z17	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z17
62.	WL.R4.1 - Z18	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z18
63.	WL.R4.1 - Z19	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z19
64.	WL.R4.1 - Z20	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z20
65.	WL.R4.1 - Z21	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z21
66.	WL.R4.1 - Z22	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z22
67.	WL.R4.1 - Z23	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z23
68.	WL.R4.1 - Z24	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z24
69.	WL.R4.1 - Z25	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z25
70.	WL.R4.1 - Z26	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z26
71.	WL.R4.1 - Z27	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z27
72.	WL.R4.1 - Z28	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z28
73.	WL.R4.1 - Z29	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z29
74.	WL.R4.1 - Z30	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z30
75.	WL.R4.1 - Z31	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z31
76.	WL.R4.1 - Z32	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z32
77.	WL.R4.1 - Z33	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z33
78.	WL.R4.1 - Z34	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z34
79.	WL.R4.1 - Z35	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z35
80.	WL.R4.1 - Z36	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	Z36
81.	WL.R4.1 - ZPC01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.1	ZPC01
82.	WL.R4.1 - ZPC02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.1	ZPC02
83.	WL.R4.1 - ZPC03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.1	ZPC03
84.	WL.R4.1 - ZPC04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.1	ZPC04
85.	WL.R4.1 - ZPC05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.1	ZPC05
86.	WL.R4.1 - ZPC06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.1	ZPC06
87.	WL.R4.1 - ZPC07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.1	ZPC07

88.	WL.R4.1 - ZPC08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.1	ZPC08
89.	WL.R4.1 - ED1a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R4.1	ED1a
90.	WL.R4.1 - ED1b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R4.1	ED1b
91.	WL.R4.1 - ED2a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R4.1	ED2a
92.	WL.R4.1 - ED2b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R4.1	ED2b
93.	WL.R4.1 - ED3a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R4.1	ED3a
94.	WL.R4.1 - ED3b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R4.1	ED3b
95.	WL.R4.1 - ED4a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R4.1	ED4a
96.	WL.R4.1 - ED4b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R4.1	ED4b
97.	WL.R4.1 - ED5a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R4.1	ED5a
98.	WL.R4.1 - ED5b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R4.1	ED5b
99.	WL.R4.1 - ED6a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R4.1	ED6a
100.	WL.R4.1 - ED6b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R4.1	ED6b
101.	WL.R4.1 - OSUŠOVAČ1	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R4.1	OSUŠ1
102.	WL.R4.1 - OSUŠOVAČ2	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R4.1	OSUŠ2
103.	WL.R4.1 - OSUŠOVAČ3	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R4.1	OSUŠ3
104.	WL.R4.1 - OSUŠOVAČ4	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R4.1	OSUŠ4
105.	WL.R4.1 - PISOÁR1	CYKY-J 3x1,5	Napojení zdroje pisoáru 230V	R4.1	PISOÁR1
106.	WL.R4.1 - ŽALUZIE1	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R4.1	ŽAL1
107.	WL.R4.1 - ŽALUZIE2	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R4.1	ŽAL2
108.	WL.R4.1 - ŽALUZIE3	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R4.1	ŽAL3
109.	WL.R4.1 - ŽALUZIE4	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R4.1	ŽAL4
110.	WL.R4.1 - ŽALUZIE5	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R4.1	ŽAL5
111.	WL.R4.1 - ŽALUZIE6	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R4.1	ŽAL6
112.	WL.R4.1 - ŽALUZIE7	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R4.1	ŽAL7
113.	WL.R4.1 - ŽALUZIE8	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R4.1	ŽAL8
114.	WL.R4.1 - AV1.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	AV1.1
115.	WL.R4.1 - AV1.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	AV1.2
116.	WL.R4.1 - AV1.3	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	AV1.3
117.	WL.R4.1 - AV1.4	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátna	R4.1	AV1.4
118.	WL.R4.1 - AV2.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	AV2.1
119.	WL.R4.1 - AV2.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	AV2.2
120.	WL.R4.1 - AV3.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	AV3.1
121.	WL.R4.1 - AV3.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	AV3.2
122.	WL.R4.1 - AV4.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.1	AV4.1
123.	WL.R4.1 - NO.S1	CYKY-J 3x2,5	Nouzové osvětlení	R4.1	NO.S1
124.	WL.R4.1 - S1	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R4.1	S1
125.	WS.R4.1 - PČ1	CYKY-O 2x1,5	Pohybová čidla	R4.1	PČ1
126.	WS.R4.1 - OVL1	CYKY-O 3x1,5	Ovládání osvětlení - ovl. skříň z recepce	R4.1	OS1
127.	WS.R4.1 - PČ2	CYKY-O 2x1,5	Pohybová čidla	R4.1	PČ2
128.	WL.R4.1 - S2	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R4.1	S2
129.	WL.R4.1 - NO.S2	CYKY-J 3x2,5	Nouzové osvětlení	R4.1	NO.S2
130.	WL.R4.1 - Sd	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.1	Sd
131.	WS.R4.1 - OVL	CYKY-O 3x1,5	Ovládání osvětlení	R4.1	R5.1
132.	WS.R4.1 - OVL	CYKY-O 3x1,5	Ovládání osvětlení	R3.1	R4.1
133.	WL.R4.1 - S3	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení - Stmívání	R4.1	S2
134.	WL.R4.1 - S4	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.1	S4
135.	WL.R4.1 - S5	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.1	S5
136.	WL.R4.1 - S6	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.1	S6
137.	WL.R4.1 - S7	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.1	S7
138.	WL.R4.1 - S8	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.1	S8
139.	WL.R4.1 - S9	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.1	S9
140.	WL.R4.1 - S10	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.1	S10
141.	WL.R4.1 - S11	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.1	S11
142.	WL.R4.1 - S12	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.1	S12
143.	WL.R4.1 - S13	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.1	S13
144.	WL.R4.1 - S14	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.1	S14
145.	WL.R4.1 - S15	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.1	S15
146.	WL.R4.1 - S16	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.1	S16
147.	WL.R4.1 - S17	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.1	S17
148.	WL.R4.1 - S18	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.1	S18
149.	WL.R4.1 - S19	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.1	S19
150.	WL.R4.1 - S20	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.1	S20
151.	WL.R4.1 - S21	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.1	S21
152.	WL.R4.1 - NO.S21	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.1	NO.S21
Rozvaděč R4.1 - Zálohovaná část z DA					
153.	WH.DA - HV2	CYKY 3x120+70	Hlavní přívod z diesel-agregátu	RH	R4.1
154.	WH.DA - HV2	CYKY 3x120+70	Pokračování hlavního přívodu	R4.1	R5.1

155.	WL.R4.1 - EPR4.1	CYA70zžl	Pospojování	R4.1	EP
156.	WL.R4.1 - IDF4.1	CYKY-J 3x2,5	RACK IDF	R4.1	IDF4.1
157.	WL.R4.1 - IDF4.2	CYKY-J 3x2,5	RACK IDF	R4.1	IDF4.2
158.	WL.R4.1 - S IDF4	CYKY-J 3x2,5	RACK S IDF	R4.1	S IDF4
159.	WL.R4.1 - EZS	CYKY-J 3x1,5	Ústředna EZS	R4.1	EZS
160.	WL.R4.1 - ACS	CYKY-J 3x1,5	Ústředna ACS	R4.1	ACS
161.	WL.R4.1 - L28	CYKY-J 5x2,5	Ohřev VZT	R4.1	L28
162.	WL.R4.1 - ZDA1	CYKY-J 3x2,5	Zál. zásuvky 230V/16A mrazáky	R4.1	ZDA1
163.	WL.R4.1 - ZDA2	CYKY-J 3x2,5	Zál. zásuvky 230V/16A mrazáky	R4.1	ZDA2
164.	WL.R4.1 - ZDA3	CYKY-J 3x2,5	Zál. zásuvky 230V/16A mrazáky	R4.1	ZDA3
165.	WL.R4.1 - ZDA4	CYKY-J 3x2,5	Zál. zásuvky 230V/16A mrazáky	R4.1	ZDA4
166.	WL.R4.1 - ZDA5	CYKY-J 3x2,5	Zál. zásuvky 230V/16A	R4.1	ZDA5
167.	WL.R4.1 - ZDA6	CYKY-J 3x2,5	Zál. zásuvky 230V/16A	R4.1	ZDA6
168.	WL.R4.1 - ZDA7	CYKY-J 3x2,5	Zál. zásuvky 230V/16A	R4.1	ZDA7
169.	WL.R4.1 - ZDA8	CYKY-J 3x2,5	Zál. zásuvky 230V/16A	R4.1	ZDA8
170.	WL.R4.1 - L28	CYKY-J 5x2,5	Ohřev v místnosti 4.22	R4.1	L28
171.	WL.R4.1 - UPS1	CYKY-J 5x2,5	UPS v místnosti 4.13	R4.1	UPS1
172.	WS.R4.1 - CS.UPS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Central stop pro podružné UPS	R4.1	UPS1
173.	WS.RPO - CS.UPS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Central stop pro podružné UPS	R4.1	R3.1
Rozvaděč R4.1 - Zálohovaná část z UPS					
174.	WH.R3.1 - R4.1	CYKY 5x120	Hlavní přívod z UPS	R3.1	R4.1
175.	WH.R4.1 - R5.1	CYKY 5x120	Pokračování hlavního přívodu	R4.1	R5.1
176.	WL.R4.1 - EPR4.1	CYA70zžl	Pospojování	R4.1	EP
177.	WL.R4.1 - CENT	CYKY-J 5x6	Centrifuga v místnosti 4.15	R4.1	UPS1

Rozvaděč R4.2 - Nezálohovaná část					
	Označení	Typ	Popis	Z	Do
1.	WH.RH - HV3	CYKY 3x240+120	Hlavní přívod	RH	R4.2
2.	WH.RH - HV3	CYKY 3x240+120	Pokračování hlavního přívodu	R4.2	R5.2
3.	WL.R4.2 - EPR4.2	CYA70zžl	Pospojování	R4.2	EP
4.	WL.R4.2 - MaR	CYKY-J 5x4	Napájení části rozvaděče MaR	R4.2	MaR
5.	WL.R4.2 - Z01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	Z01
6.	WL.R4.2 - Z02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	Z02
7.	WL.R4.2 - Z03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	Z03
8.	WL.R4.2 - Z04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	Z04
9.	WL.R4.2 - Z05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	Z05
10.	WL.R4.2 - Z06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	Z06
11.	WL.R4.2 - Z07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	Z07
12.	WL.R4.2 - Z08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	Z08
13.	WL.R4.2 - Z09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	Z09
14.	WL.R4.2 - Z10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	Z10
15.	WL.R4.2 - Z11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	Z11
16.	WL.R4.2 - Z12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	Z12
17.	WL.R4.2 - Z13	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	Z13
18.	WL.R4.2 - Z14	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	Z14
19.	WL.R4.2 - Z15	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	Z15
20.	WL.R4.2 - Z16	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	Z16
21.	WL.R4.2 - Z17	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	Z17
22.	WL.R4.2 - Z18	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	Z18
23.	WL.R4.2 - Z19	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	Z19
24.	WL.R4.2 - Z20	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	Z20
25.	WL.R4.2 - Z21	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	Z21
26.	WL.R4.2 - ZK01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R4.2	ZK01
27.	WL.R4.2 - ZK02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R4.2	ZK02
28.	WL.R4.2 - ZK03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R4.2	ZK03
29.	WL.R4.2 - ZK04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R4.2	ZK04
30.	WL.R4.2 - ZK05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R4.2	ZK05
31.	WL.R4.2 - ZK06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R4.2	ZK06
32.	WL.R4.2 - ZK07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R4.2	ZK07
33.	WL.R4.2 - ZK08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R4.2	ZK08
34.	WL.R4.2 - ZK09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R4.2	ZK09
35.	WL.R4.2 - ZK10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R4.2	ZK10
36.	WL.R4.2 - ZK11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R4.2	ZK11
37.	WL.R4.2 - ZK12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R4.2	ZK12
38.	WL.R4.2 - ZK13	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R4.2	ZK13
39.	WL.R4.2 - ZK14	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R4.2	ZK14
40.	WL.R4.2 - ZK15	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R4.2	ZK15
41.	WL.R4.2 - ZK16	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R4.2	ZK16

42.	WL.R4.2 - ZK17	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R4.2	ZK17
43.	WL.R4.2 - ZK18	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R4.2	ZK18
44.	WL.R4.2 - ZK19	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R4.2	ZK19
45.	WL.R4.2 - ZK20	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R4.2	ZK20
46.	WL.R4.2 - ZK21	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R4.2	ZK21
47.	WL.R4.2 - ZK22	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R4.2	ZK22
48.	WL.R4.2 - ZK23	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R4.2	ZK23
49.	WL.R4.2 - ZK24	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R4.2	ZK24
50.	WL.R4.2 - ZK25	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R4.2	ZK25
51.	WL.R4.2 - ZK26	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R4.2	ZK26
52.	WL.R4.2 - ZK27	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R4.2	ZK27
53.	WL.R4.2 - ZK28	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R4.2	ZK28
54.	WL.R4.2 - ZK29	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R4.2	ZK29
55.	WL.R4.2 - ZK30	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R4.2	ZK30
56.	WL.R4.2 - ZPC01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.2	ZPC01
57.	WL.R4.2 - ZPC02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.2	ZPC02
58.	WL.R4.2 - ZPC03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.2	ZPC03
59.	WL.R4.2 - ZPC04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.2	ZPC04
60.	WL.R4.2 - ZPC05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.2	ZPC05
61.	WL.R4.2 - ZPC06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.2	ZPC06
62.	WL.R4.2 - ZPC07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.2	ZPC07
63.	WL.R4.2 - ZPC08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.2	ZPC08
64.	WL.R4.2 - ZPC09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.2	ZPC09
65.	WL.R4.2 - ZPC10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.2	ZPC10
66.	WL.R4.2 - ZPC11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.2	ZPC11
67.	WL.R4.2 - ZPC12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.2	ZPC12
68.	WL.R4.2 - ZPC13	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.2	ZPC13
69.	WL.R4.2 - ZPC14	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.2	ZPC14
70.	WL.R4.2 - ZPC15	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.2	ZPC15
71.	WL.R4.2 - ZPC16	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.2	ZPC16
72.	WL.R4.2 - ZPC17	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.2	ZPC17
73.	WL.R4.2 - ZPC18	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.2	ZPC18
74.	WL.R4.2 - ZPC19	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.2	ZPC19
75.	WL.R4.2 - ZPC20	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.2	ZPC20
76.	WL.R4.2 - ZPC21	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.2	ZPC21
77.	WL.R4.2 - ZPC22	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.2	ZPC22
78.	WL.R4.2 - ZPC23	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.2	ZPC23
79.	WL.R4.2 - ZPC24	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.2	ZPC24
80.	WL.R4.2 - ZPC25	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.2	ZPC25
81.	WL.R4.2 - ZPC26	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.2	ZPC26
82.	WL.R4.2 - ZPC27	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.2	ZPC27
83.	WL.R4.2 - ZPC28	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R4.2	ZPC28
84.	WL.R4.2 - PLÁTNO1	CYKY-J 3x1,5	El. plátno 230V	R4.2	PLÁTNO1
85.	WL.R4.2 - PLÁTNO2	CYKY-J 3x1,5	El. plátno 230V	R4.2	PLÁTNO2
86.	WL.R4.2 - PLÁTNO3	CYKY-J 3x1,5	El. plátno 230V	R4.2	PLÁTNO3
87.	WL.R4.2 - PLÁTNO4	CYKY-J 3x1,5	El. plátno 230V	R4.2	PLÁTNO4
88.	WL.R4.2 - PLÁTNO5	CYKY-J 3x1,5	El. plátno 230V	R4.2	PLÁTNO5
89.	WL.R4.2 - PLÁTNO6	CYKY-J 3x1,5	El. plátno 230V	R4.2	PLÁTNO6
90.	WL.R4.2 - PLÁTNO7	CYKY-J 3x1,5	El. plátno 230V	R4.2	PLÁTNO7
91.	WL.R4.2 - PLÁTNO8	CYKY-J 3x1,5	El. plátno 230V	R4.2	PLÁTNO8
92.	WL.R4.2 - NO.S1	CYKY-J 3x2,5	Nouzové osvětlení	R4.2	NO.S1
93.	WL.R4.2 - S1	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R4.2	S1
94.	WS.R4.2 - PČ1	CYKY-O 2x1,5	Pohybová čidla	R4.2	PČ1
95.	WS.R4.2 - OVL	CYKY-O 3x1,5	Ovládání osvětlení - ovl. skříň z recepce	R4.2	OS1
96.	WL.R4.2 - S2	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.2	S2
97.	WL.R4.2 - S3	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.2	S3
98.	WL.R4.2 - S4	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.2	S4
99.	WL.R4.2 - S5	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.2	S5
100.	WL.R4.2 - S6	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení - Strmivání	R4.2	S6
101.	WL.R4.2 - S7	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.2	S7
102.	WL.R4.2 - S8	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.2	S8
103.	WL.R4.2 - S9	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.2	S9
104.	WL.R4.2 - S10	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.2	S10
105.	WL.R4.2 - S11	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.2	S11
106.	WL.R4.2 - S12	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.2	S12
107.	WL.R4.2 - S13	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.2	S13
108.	WL.R4.2 - S14	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.2	S14
109.	WL.R4.2 - S15	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.2	S15

110.	WL.R4.2 - S16	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení - Strmívání	R4.2	S16
111.	WL.R4.2 - S17	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení - Strmívání	R4.2	S17
112.	WL.R4.2 - S18	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R4.2	S18
113.	WL.R4.2 - LS1	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.2	LS1
114.	WL.R4.2 - LS2	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.2	LS2
115.	WL.R4.2 - LS3	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.2	LS3
116.	WL.R4.2 - LS4	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.2	LS4
117.	WL.R4.2 - LS5	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R4.2	LS5
118.	WL.R4.2 - OSUŠOVAČ1	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R4.2	OSUŠ1
119.	WL.R4.2 - OSUŠOVAČ2	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R4.2	OSUŠ2
120.	WL.R4.2 - PISOÁR1	CYKY-J 3x1,5	Napojení zdroje pisoáru 230V	R4.2	PISOÁR1
121.	WL.R4.2 - ŽALUZIE1	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R4.2	ŽAL1
122.	WL.R4.2 - ŽALUZIE2	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R4.2	ŽAL2
123.	WL.R4.2 - ŽALUZIE3	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R4.2	ŽAL3
124.	WL.R4.2 - ŽALUZIE4	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R4.2	ŽAL4
125.	WL.R4.2 - ŽALUZIE5	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R4.2	ŽAL5
126.	WL.R4.2 - ŽALUZIE6	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R4.2	ŽAL6
127.	WL.R4.2 - ŽALUZIE7	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R4.2	ŽAL7
128.	WL.R4.2 - AV1.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	AV1.1
129.	WL.R4.2 - AV2.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	AV2.1
130.	WL.R4.2 - AV2.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	AV2.2
131.	WL.R4.2 - AV3.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	AV3.1
132.	WL.R4.2 - AV3.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	AV3.2
133.	WL.R4.2 - AV4.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	AV4.1
134.	WL.R4.2 - AV4.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	AV4.2
135.	WL.R4.2 - AV5.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	AV5.1
136.	WL.R4.2 - AV5.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	AV5.2
137.	WL.R4.2 - AV5.3	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	AV5.3
138.	WL.R4.2 - AV5.4	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátna	R4.2	AV5.4
139.	WL.R4.2 - AV6.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	AV6.1
140.	WL.R4.2 - AV6.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	AV6.2
141.	WL.R4.2 - AV6.3	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	AV6.3
142.	WL.R4.2 - AV6.4	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátna	R4.2	AV6.4
143.	WL.R4.2 - AV7.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	AV7.1
144.	WL.R4.2 - AV7.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	AV7.2
145.	WL.R4.2 - AV8.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	AV8.1
146.	WL.R4.2 - AV8.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	AV8.2
147.	WL.R4.2 - AV8.3	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	AV8.3
148.	WL.R4.2 - AV8.4	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R4.2	AV8.4

Rozvaděč R5.1 - Nezálohovaná část

	Označení	Typ	Popis	Z	Do
1.	WH.RH - HV2	CYKY 3x240+120	Hlavní přívod	R4.1	R5.1
2.	WL.R5.1 - EPR5.1	CYA70zžl	Pospojování	R5.1	EP
3.	WL.R5.1 - MaR	CYKY-J 5x4	Napájení části rozvaděče MaR	R5.1	MaR
4.	WL.R5.1 - LS1	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R5.1	LS1
5.	WL.R5.1 - LS2	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R5.1	LS2
6.	WL.R5.1 - LS3	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R5.1	LS3
7.	WL.R5.1 - LS4	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R5.1	LS4
8.	WL.R5.1 - LS5	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R5.1	LS5
9.	WL.R5.1 - LS6	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R5.1	LS6
10.	WL.R5.1 - LS7	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R5.1	LS7
11.	WL.R5.1 - LS8	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R5.1	LS8
12.	WL.R5.1 - LS9	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R5.1	LS9
13.	WL.R5.1 - LS10	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R5.1	LS10
14.	WL.R5.1 - LS11	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R5.1	LS11
15.	WL.R5.1 - LS12	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R5.1	LS12
16.	WL.R5.1 - LS13	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R5.1	LS13
17.	WL.R5.1 - LS14	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R5.1	LS14
18.	WL.R5.1 - LS15	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R5.1	LS15
19.	WL.R5.1 - LS16	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R5.1	LS16
20.	WL.R5.1 - LS17	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R5.1	LS17
21.	WL.R5.1 - LS18	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R5.1	LS18
22.	WL.R5.1 - LS19	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R5.1	LS19
23.	WL.R5.1 - LS20	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R5.1	LS20
24.	WL.R5.1 - LS21	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R5.1	LS21
25.	WL.R5.1 - LS22	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R5.1	LS22
26.	WL.R5.1 - LS23	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R5.1	LS23

27.	WL.R5.1 - LS24	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R5.1	LS24
28.	WL.R5.1 - LS25	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R5.1	LS25
29.	WL.R5.1 - LS26	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R5.1	LS26
30.	WL.R5.1 - LS27	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R5.1	LS27
31.	WL.R5.1 - LS28	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R5.1	LS28
32.	WL.R5.1 - LS29	CYKY-J 3x2,5	Vývod lab. stůl 230V/16A	R5.1	LS29
33.	WL.R5.1 - Z01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z01
34.	WL.R5.1 - Z02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z02
35.	WL.R5.1 - Z03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z03
36.	WL.R5.1 - Z04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z04
37.	WL.R5.1 - Z05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z05
38.	WL.R5.1 - Z06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z06
39.	WL.R5.1 - Z07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z07
40.	WL.R5.1 - Z08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z08
41.	WL.R5.1 - Z09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z09
42.	WL.R5.1 - Z10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z10
43.	WL.R5.1 - Z11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z11
44.	WL.R5.1 - Z12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z12
45.	WL.R5.1 - Z13	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z13
46.	WL.R5.1 - Z14	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z14
47.	WL.R5.1 - Z15	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z15
48.	WL.R5.1 - Z16	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z16
49.	WL.R5.1 - Z17	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z17
50.	WL.R5.1 - Z18	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z18
51.	WL.R5.1 - Z19	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z19
52.	WL.R5.1 - Z20	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z20
53.	WL.R5.1 - Z21	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z21
54.	WL.R5.1 - Z22	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z22
55.	WL.R5.1 - Z23	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z23
56.	WL.R5.1 - Z24	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z24
57.	WL.R5.1 - Z25	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z25
58.	WL.R5.1 - Z26	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z26
59.	WL.R5.1 - Z27	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z27
60.	WL.R5.1 - Z28	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z28
61.	WL.R5.1 - Z29	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z29
62.	WL.R5.1 - Z30	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z30
63.	WL.R5.1 - Z31	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z31
64.	WL.R5.1 - Z32	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z32
65.	WL.R5.1 - Z33	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	Z33
66.	WL.R5.1 - ZM1	CYKY-J 5x2,5	Zásuvky 400V/16A	R5.1	ZM1
67.	WL.R5.1 - ZM2	CYKY-J 5x2,5	Zásuvky 400V/16A	R5.1	ZM2
68.	WL.R5.1 - ZK01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	ZK01
69.	WL.R5.1 - ZK02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	ZK02
70.	WL.R5.1 - ZK03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	ZK03
71.	WL.R5.1 - ZPC01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R5.1	ZPC01
72.	WL.R5.1 - ZPC02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R5.1	ZPC02
73.	WL.R5.1 - ZPC03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R5.1	ZPC03
74.	WL.R5.1 - ED1a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R5.1	ED1a
75.	WL.R5.1 - ED1b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R5.1	ED1b
76.	WL.R5.1 - ED2a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R5.1	ED2a
77.	WL.R5.1 - ED2b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R5.1	ED2b
78.	WL.R5.1 - ED3a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R5.1	ED3a
79.	WL.R5.1 - ED3b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R5.1	ED3b
80.	WL.R5.1 - ED4a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R5.1	ED4a
81.	WL.R5.1 - ED4b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R5.1	ED4b
82.	WL.R5.1 - ED5a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R5.1	ED5a
83.	WL.R5.1 - ED5b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R5.1	ED5b
84.	WL.R5.1 - ED6a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R5.1	ED6a
85.	WL.R5.1 - ED6b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R5.1	ED6b
86.	WL.R5.1 - ED7a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R5.1	ED7a
87.	WL.R5.1 - ED7b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R5.1	ED7b
88.	WL.R5.1 - ED8a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R5.1	ED8a
89.	WL.R5.1 - ED8b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R5.1	ED8b
90.	WL.R5.1 - ED9a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R5.1	ED9a
91.	WL.R5.1 - ED9b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R5.1	ED9b
92.	WL.R5.1 - ED10a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R5.1	ED10a
93.	WL.R5.1 - ED10b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R5.1	ED10b
94.	WL.R5.1 - ED11a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R5.1	ED11a

95.	WL.R5.1 - ED11b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R5.1	ED11b
96.	WL.R5.1 - ED12a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R5.1	ED12a
97.	WL.R5.1 - ED12b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R5.1	ED12b
98.	WL.R5.1 - ED13a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R5.1	ED13a
99.	WL.R5.1 - ED13b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R5.1	ED13b
100.	WL.R5.1 - ED14a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R5.1	ED14a
101.	WL.R5.1 - ED14b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R5.1	ED14b
102.	WL.R5.1 - ED15a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R5.1	ED15a
103.	WL.R5.1 - ED15b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R5.1	ED15b
104.	WL.R5.1 - ED16a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R5.1	ED16a
105.	WL.R5.1 - ED16b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R5.1	ED16b
106.	WL.R5.1 - ED17a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R5.1	ED17a
107.	WL.R5.1 - ED17b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R5.1	ED17b
108.	WL.R5.1 - ED18a	CYKY-J 3x2,5	Digestoř zásuvky 230V/16A	R5.1	ED18a
109.	WL.R5.1 - ED18b	CYKY-J 3x1,5	Digestoř osvětlení 230V/16A	R5.1	ED18b
110.	WL.R5.1 - AV1.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	AV1.1
111.	WL.R5.1 - AV1.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	AV1.2
112.	WL.R5.1 - AV1.3	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	AV1.3
113.	WL.R5.1 - AV1.4	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátna	R5.1	AV1.4
114.	WL.R5.1 - AV2.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.1	AV2.1
115.	WL.R5.1 - NO.S1	CYKY-J 3x2,5	Nouzové osvětlení	R5.1	NO.S1
116.	WL.R5.1 - S1	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R5.1	S1
117.	WS.R5.1 - PČ1	CYKY-O 2x1,5	Pohybová čidla	R5.1	PČ1
118.	WS.R5.1 - OVL1	CYKY-O 3x1,5	Ovládání osvětlení - ovl. skříň z recepcce	R5.1	OS1
119.	WS.R5.1 - PČ2	CYKY-O 2x1,5	Pohybová čidla	R5.1	PČ2
120.	WL.R5.1 - S2	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R5.1	S2
121.	WL.R5.1 - NO.S2	CYKY-J 3x2,5	Nouzové osvětlení	R5.1	NO.S2
122.	WL.R5.1 - Sd	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.1	Sd
123.	WS.R5.1 - OVL	CYKY-O 3x1,5	Ovládání osvětlení	R4.1	R5.1
124.	WL.R5.1 - S3	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.1	S2
125.	WL.R5.1 - S4	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.1	S4
126.	WL.R5.1 - S5	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.1	S5
127.	WL.R5.1 - S6	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.1	S6
128.	WL.R5.1 - S7	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.1	S7
129.	WL.R5.1 - S8	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.1	S8
130.	WL.R5.1 - S9	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.1	S9
131.	WL.R5.1 - S10	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.1	S10
132.	WL.R5.1 - S11	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.1	S11
133.	WL.R5.1 - S12	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.1	S12
134.	WL.R5.1 - S13	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.1	S13
135.	WL.R5.1 - S14	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.1	S14
136.	WL.R5.1 - S15	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.1	S15
137.	WL.R5.1 - S16	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.1	S16
138.	WL.R5.1 - S17	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.1	S17
139.	WL.R5.1 - S18	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.1	S18
140.	WL.R5.1 - S19	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.1	S19
141.	WL.R5.1 - S20	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.1	S20
142.	WL.R5.1 - S21	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.1	S21
143.	WL.R5.1 - S22	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.1	S22
144.	WL.R5.1 - S23	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.1	S23
145.	WL.R5.1 - S24	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.1	S24
146.	WL.R5.1 - S25	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.1	S25
147.	WL.R5.1 - S26	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.1	S26
148.	WL.R5.1 - S27	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.1	S27
149.	WL.R5.1 - S28	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.1	S28
150.	WL.R5.1 - S29	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.1	S29
151.	WL.R5.1 - S30	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.1	S30
152.	WL.R5.1 - NO.S30	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R5.1	NO.S30
153.	WL.R5.1 - OSUŠOVAČ1	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R5.1	OSUŠ1
154.	WL.R5.1 - OSUŠOVAČ2	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R5.1	OSUŠ2
155.	WL.R5.1 - OSUŠOVAČ3	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R5.1	OSUŠ3
156.	WL.R5.1 - OSUŠOVAČ4	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R5.1	OSUŠ4
157.	WL.R5.1 - PISOÁR1	CYKY-J 3x1,5	Napojení zdroje pisoáru 230V	R5.1	PISOÁR1
158.	WL.R5.1 - ŽALUZIE1	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R5.1	ŽAL1
159.	WL.R5.1 - ŽALUZIE2	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R5.1	ŽAL2
160.	WL.R5.1 - ŽALUZIE3	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R5.1	ŽAL3
161.	WL.R5.1 - ŽALUZIE4	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R5.1	ŽAL4
162.	WL.R5.1 - ŽALUZIE5	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R5.1	ŽAL5

163.	WL.R5.1 - ŽALUZIE6	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R5.1	ŽAL6
164.	WL.R5.1 - ŽALUZIE7	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R5.1	ŽAL7
165.	WL.R5.1 - ŽALUZIE8	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R5.1	ŽAL8

Rozvaděč R5.1 - Zálohovaná část z DA

166.	WH.DA - HV2	CYKY 3x120+70	Hlavní přívod z diesel-agregátu	R4.1	R5.1
167.	WH.DA - HV2	CYKY 3x120+70	Pokračování hlavního přívodu	R5.1	R6.1
168.	WL.R5.1 - EPR5.1	CYA70zžl	Pospojování	R5.1	EP
169.	WL.R5.1 - IDF5.1	CYKY-J 3x2,5	RACK IDF	R5.1	IDF4.1
170.	WL.R5.1 - IDF5.2	CYKY-J 3x2,5	RACK IDF	R5.1	IDF4.2
171.	WL.R5.1 - SIDF5	CYKY-J 3x2,5	RACK SIDF	R5.1	SIDF4
172.	WL.R5.1 - EZS	CYKY-J 3x1,5	Ústředna EZS	R5.1	EZS
173.	WL.R5.1 - ACS	CYKY-J 3x1,5	Ústředna ACS	R5.1	ACS
174.	WL.R5.1 - UPS1	CYKY-J 3x4	UPS v místnosti 5.29	R5.1	UPS1
175.	WS.R5.1 - CS.UPS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Central stop pro podružné UPS	R5.1	UPS1
176.	WS.RPO - CS.UPS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Central stop pro podružné UPS	RPO	R5.1
177.	WS.RPO - CS.UPS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Central stop pro podružné UPS	R5.1	R6.1
178.	WS.R5.1 - CS.UPS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Central stop pro podružné UPS	R5.1	UPS2
179.	WL.R5.1 - UPS2	CYKY-J 3x6	UPS v místnosti 5.42	R5.1	UPS2
180.	WL.R5.1 - UPS3	CYKY-J 3x6	UPS v místnosti 5.38	R5.1	UPS3
181.	WL.R5.1 - UPS4	CYKY-J 3x6	UPS v místnosti 5.39	R5.1	UPS4
182.	WH.R4.1 - R5.1	CYKY 5x120	Kabel pro budoucí rozšíření UPS	R4.1	R5.1
183.	WH.R5.1 - R6.1	CYKY 5x120	Pokračování přívodu pro rozšíření UPS	R5.1	R6.1

Rozvaděč R5.2 - Nezálohovaná část

	Označení	Typ	Popis	Z	Do
1.	WH.RH - HV5	CYKY 3x240+120	Hlavní přívod	R4.2	R5.2
2.	WL.R5.2 - EPR5.2	CYA70zžl	Pospojování	R5.2	EP
3.	WL.R5.2 - VÝTAH1	PRAFLADUR 5x6 P-60R B2ca s1d0	Napájení rozvodny výtahu	R5.2	VÝTAH1
4.	WL.R5.2 - VÝTAH2	PRAFLADUR 5x6 P-60R B2ca s1d0	Napájení rozvodny výtahu	R5.2	VÝTAH2
5.	WL.R5.2 - MaR	CYKY-J 5x4	Napájení částí rozvaděče MaR	R5.2	MaR
6.	WL.R5.2 - Z01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.2	Z01
7.	WL.R5.2 - Z02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.2	Z02
8.	WL.R5.2 - Z03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.2	Z03
9.	WL.R5.2 - Z04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.2	Z04
10.	WL.R5.2 - Z05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.2	Z05
11.	WL.R5.2 - Z06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.2	Z06
12.	WL.R5.2 - Z07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.2	Z07
13.	WL.R5.2 - Z08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.2	Z08
14.	WL.R5.2 - Z09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.2	Z09
15.	WL.R5.2 - Z10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.2	Z10
16.	WL.R5.2 - Z11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.2	Z11
17.	WL.R5.2 - Z12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.2	Z12
18.	WL.R5.2 - Z13	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.2	Z13
19.	WL.R5.2 - Z14	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.2	Z14
20.	WL.R5.2 - Z15	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.2	Z15
21.	WL.R5.2 - Z16	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.2	Z16
22.	WL.R5.2 - Z17	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.2	Z17
23.	WL.R5.2 - Z18	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.2	Z18
24.	WL.R5.2 - Z19	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.2	Z19
25.	WL.R5.2 - Z20	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R5.2	Z20
26.	WL.R5.2 - ZK01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R5.2	ZK01
27.	WL.R5.2 - ZK02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R5.2	ZK02
28.	WL.R5.2 - ZK03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R5.2	ZK03
29.	WL.R5.2 - ZK04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R5.2	ZK04
30.	WL.R5.2 - ZK05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R5.2	ZK05
31.	WL.R5.2 - ZK06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R5.2	ZK06
32.	WL.R5.2 - ZK07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R5.2	ZK07
33.	WL.R5.2 - ZK08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R5.2	ZK08
34.	WL.R5.2 - ZK09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R5.2	ZK09
35.	WL.R5.2 - ZK10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R5.2	ZK10
36.	WL.R5.2 - ZK11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R5.2	ZK11
37.	WL.R5.2 - ZK12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R5.2	ZK12
38.	WL.R5.2 - ZK13	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R5.2	ZK13
39.	WL.R5.2 - ZK14	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R5.2	ZK14
40.	WL.R5.2 - ZK15	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R5.2	ZK15
41.	WL.R5.2 - ZK16	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R5.2	ZK16
42.	WL.R5.2 - ZK17	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R5.2	ZK17
43.	WL.R5.2 - ZK18	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pracovní	R5.2	ZK18

44.	WL.R5.2 - ZPC01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R5.2	ZPC01
45.	WL.R5.2 - ZPC02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R5.2	ZPC02
46.	WL.R5.2 - ZPC03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R5.2	ZPC03
47.	WL.R5.2 - ZPC04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R5.2	ZPC04
48.	WL.R5.2 - ZPC05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R5.2	ZPC05
49.	WL.R5.2 - ZPC06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R5.2	ZPC06
50.	WL.R5.2 - ZPC07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R5.2	ZPC07
51.	WL.R5.2 - ZPC08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R5.2	ZPC08
52.	WL.R5.2 - ZPC09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R5.2	ZPC09
53.	WL.R5.2 - ZPC10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R5.2	ZPC10
54.	WL.R5.2 - ZPC11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R5.2	ZPC11
55.	WL.R5.2 - ZPC12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R5.2	ZPC12
56.	WL.R5.2 - ZPC13	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R5.2	ZPC13
57.	WL.R5.2 - ZPC14	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R5.2	ZPC14
58.	WL.R5.2 - ZPC15	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R5.2	ZPC15
59.	WL.R5.2 - ZPC16	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R5.2	ZPC16
60.	WL.R5.2 - ZPC17	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R5.2	ZPC17
61.	WL.R5.2 - ZPC18	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R5.2	ZPC18
62.	WL.R5.2 - ZM1	CYKY-J 5x2,5	Zásuvky 400V/16A	R5.2	ZM1
63.	WL.R5.2 - ZM2	CYKY-J 5x2,5	Zásuvky 400V/16A	R5.2	ZM2
64.	WL.R5.2 - ZM3	CYKY-J 5x2,5	Zásuvky 400V/16A	R5.2	ZM3
65.	WL.R5.2 - PLÁTNO1	CYKY-J 3x1,5	El. plátno 230V	R5.2	PLÁTNO1
66.	WL.R5.2 - OSUŠOVAČ1	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R5.2	OSUŠ1
67.	WL.R5.2 - OSUŠOVAČ2	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R5.2	OSUŠ2
68.	WL.R5.2 - PISOÁR1	CYKY-J 3x1,5	Napojení zdroje pisoáru 230V	R5.2	PISOÁR1
69.	WL.R5.2 - ŽALUZIE1	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R5.2	ŽAL1
70.	WL.R5.2 - ŽALUZIE2	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R5.2	ŽAL2
71.	WL.R5.2 - ŽALUZIE3	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R5.2	ŽAL3
72.	WL.R5.2 - ŽALUZIE4	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R5.2	ŽAL4
73.	WL.R5.2 - ŽALUZIE5	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R5.2	ŽAL5
74.	WL.R5.2 - ŽALUZIE6	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R5.2	ŽAL6
75.	WL.R5.2 - ŽALUZIE7	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R5.2	ŽAL7
76.	WL.R5.2 - NO.S1	CYKY-J 3x2,5	Nouzové osvětlení	R5.2	NO.S1
77.	WL.R5.2 - S1	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R5.2	S1
78.	WS.R5.2 - PČ1	CYKY-O 2x1,5	Pohybová čidla	R5.2	PČ1
79.	WS.R5.2 - OVL	CYKY-O 3x1,5	Ovládání osvětlení - ovl. skříň z recepcce	R5.2	OS1
80.	WL.R5.2 - S2	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.2	S2
81.	WL.R5.2 - S3	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.2	S3
82.	WL.R5.2 - S4	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.2	S4
83.	WL.R5.2 - S5	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.2	S5
84.	WL.R5.2 - S6	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.2	S6
85.	WL.R5.2 - S7	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.2	S7
86.	WL.R5.2 - S8	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.2	S8
87.	WL.R5.2 - S9	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.2	S9
88.	WL.R5.2 - S10	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.2	S10
89.	WL.R5.2 - S11	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.2	S11
90.	WL.R5.2 - S12	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.2	S12
91.	WL.R5.2 - S13	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.2	S13
92.	WL.R5.2 - S14	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.2	S14
93.	WL.R5.2 - NO.S15	CYKY-J 3x2,5	Nouzové osvětlení	R5.2	NO.S15
94.	WL.R5.2 - S15	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.2	S15
95.	WL.R5.2 - S16	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R5.2	S16

Rozvaděč R6.1 - Nezálahovaná část

	Označení	Typ	Popis	Z	Do
1.	WH.RH - HV3	CYKY 3x240+120	Hlavní přívod	RH	R6.1
2.	WH.RH - HV3	CYKY 3x240+120	Pokračování hlavního přívodu	R6.1	R7.1
3.	WL.R6.1 - EPR6.1	CYA70zžl	Pospojování	R6.1	EP
4.	WL.R6.1 - MaR	CYKY-J 5x4	Napájení části rozvaděče MaR	R6.1	MaR
5.	WL.R6.1 - Z01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	Z01
6.	WL.R6.1 - Z02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	Z02
7.	WL.R6.1 - Z03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	Z03
8.	WL.R6.1 - Z04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	Z04
9.	WL.R6.1 - Z05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	Z05
10.	WL.R6.1 - Z06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	Z06
11.	WL.R6.1 - Z07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	Z07
12.	WL.R6.1 - Z08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	Z08
13.	WL.R6.1 - Z09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	Z09

14.	WL.R6.1 - Z10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	Z10
15.	WL.R6.1 - Z11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	Z11
16.	WL.R6.1 - Z12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	Z12
17.	WL.R6.1 - Z13	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	Z13
18.	WL.R6.1 - Z14	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	Z14
19.	WL.R6.1 - Z15	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	Z15
20.	WL.R6.1 - Z16	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	Z16
21.	WL.R6.1 - ZK01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK01
22.	WL.R6.1 - ZK02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK02
23.	WL.R6.1 - ZK03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK03
24.	WL.R6.1 - ZK04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK04
25.	WL.R6.1 - ZK05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK05
26.	WL.R6.1 - ZK06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK06
27.	WL.R6.1 - ZK07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK07
28.	WL.R6.1 - ZK08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK08
29.	WL.R6.1 - ZK09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK09
30.	WL.R6.1 - ZK10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK10
31.	WL.R6.1 - ZK11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK11
32.	WL.R6.1 - ZK12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK12
33.	WL.R6.1 - ZK13	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK13
34.	WL.R6.1 - ZK14	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK14
35.	WL.R6.1 - ZK15	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK15
36.	WL.R6.1 - ZK16	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK16
37.	WL.R6.1 - ZK17	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK17
38.	WL.R6.1 - ZK18	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK18
39.	WL.R6.1 - ZK19	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK19
40.	WL.R6.1 - ZK20	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK20
41.	WL.R6.1 - ZK21	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK21
42.	WL.R6.1 - ZK22	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK22
43.	WL.R6.1 - ZK23	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK23
44.	WL.R6.1 - ZK24	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK24
45.	WL.R6.1 - ZK25	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK25
46.	WL.R6.1 - ZK26	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK26
47.	WL.R6.1 - ZK27	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK27
48.	WL.R6.1 - ZK28	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK28
49.	WL.R6.1 - ZK29	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK29
50.	WL.R6.1 - ZK30	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK30
51.	WL.R6.1 - ZK31	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK31
52.	WL.R6.1 - ZK32	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK32
53.	WL.R6.1 - ZK33	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	ZK33
54.	WL.R6.1 - ZPC01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC01
55.	WL.R6.1 - ZPC02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC02
56.	WL.R6.1 - ZPC03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC03
57.	WL.R6.1 - ZPC04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC04
58.	WL.R6.1 - ZPC05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC05
59.	WL.R6.1 - ZPC06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC06
60.	WL.R6.1 - ZPC07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC07
61.	WL.R6.1 - ZPC08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC08
62.	WL.R6.1 - ZPC09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC09
63.	WL.R6.1 - ZPC10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC10
64.	WL.R6.1 - ZPC11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC11
65.	WL.R6.1 - ZPC12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC12
66.	WL.R6.1 - ZPC13	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC13
67.	WL.R6.1 - ZPC14	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC14
68.	WL.R6.1 - ZPC15	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC15
69.	WL.R6.1 - ZPC16	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC16
70.	WL.R6.1 - ZPC17	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC17
71.	WL.R6.1 - ZPC18	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC18
72.	WL.R6.1 - ZPC19	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC19
73.	WL.R6.1 - ZPC20	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC20
74.	WL.R6.1 - ZPC21	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC21
75.	WL.R6.1 - ZPC22	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC22
76.	WL.R6.1 - ZPC23	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC23
77.	WL.R6.1 - ZPC24	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC24
78.	WL.R6.1 - ZPC25	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC25
79.	WL.R6.1 - ZPC26	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC26
80.	WL.R6.1 - ZPC27	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC27
81.	WL.R6.1 - ZPC28	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC28

82.	WL.R6.1 - ZPC29	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC29
83.	WL.R6.1 - ZPC30	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC30
84.	WL.R6.1 - ZPC31	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC31
85.	WL.R6.1 - ZPC32	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC32
86.	WL.R6.1 - ZPC33	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R6.1	ZPC33
87.	WL.R6.1 - PLÁTNO1	CYKY-J 3x1,5	El. plátno 230V	R6.1	PLÁTNO1
88.	WL.R6.1 - PLÁTNO2	CYKY-J 3x1,5	El. plátno 230V	R6.1	PLÁTNO2
89.	WL.R6.1 - OSUŠOVAČ1	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R6.1	OSUŠ1
90.	WL.R6.1 - OSUŠOVAČ2	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R6.1	OSUŠ2
91.	WL.R6.1 - OSUŠOVAČ3	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R6.1	OSUŠ3
92.	WL.R6.1 - PISOÁR1	CYKY-J 3x1,5	Napojení zdroje pisoáru 230V	R6.1	PISOÁR1
93.	WL.R6.1 - ŽALUZIE1	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R6.1	ŽAL1
94.	WL.R6.1 - ŽALUZIE2	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R6.1	ŽAL2
95.	WL.R6.1 - ŽALUZIE3	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R6.1	ŽAL3
96.	WL.R6.1 - ŽALUZIE4	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R6.1	ŽAL4
97.	WL.R6.1 - ŽALUZIE5	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R6.1	ŽAL5
98.	WL.R6.1 - ŽALUZIE6	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R6.1	ŽAL6
99.	WL.R6.1 - ŽALUZIE7	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R6.1	ŽAL7
100.	WL.R6.1 - ŽALUZIE8	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R6.1	ŽAL8
101.	WL.R6.1 - AV1.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	AV1.1
102.	WL.R6.1 - AV1.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	AV1.2
103.	WL.R6.1 - AV1.3	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	AV1.3
104.	WL.R6.1 - AV1.4	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátna	R6.1	AV1.4
105.	WL.R6.1 - AV2.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	AV2.1
106.	WL.R6.1 - AV2.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	AV2.2
107.	WL.R6.1 - AV2.3	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	AV2.3
108.	WL.R6.1 - AV2.4	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátna	R6.1	AV2.4
109.	WL.R6.1 - AV3.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	AV3.1
110.	WL.R6.1 - AV4.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	AV4.1
111.	WL.R6.1 - AV4.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	AV4.2
112.	WL.R6.1 - AV5.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R6.1	AV5.1
113.	WL.R6.1 - LED	CYKY-J 3x1,5	Vývod pro LED pásek v kuchyni	R6.1	LED
114.	WL.R6.1 - NO.S1	CYKY-J 3x2,5	Nouzové osvětlení	R6.1	NO.S1
115.	WL.R6.1 - S1	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R6.1	S1
116.	WS.R6.1 - PČ1	CYKY-O 2x1,5	Pohybová čidla	R6.1	PČ1
117.	WS.R6.1 - OVL1	CYKY-O 3x1,5	Ovládání osvětlení - ovl. skříň z recepcce	R6.1	OS1
118.	WL.R6.1 - S2	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R6.1	S2
119.	WL.R6.1 - S3	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R6.1	S3
120.	WL.R6.1 - NO.S3	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R6.1	NO.S3
121.	WL.R6.1 - S4	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R6.1	S4
122.	WL.R6.1 - S5	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R6.1	S5
123.	WL.R6.1 - S6	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R6.1	S6
124.	WL.R6.1 - S7	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R6.1	S7
125.	WL.R6.1 - S8	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R6.1	S8
126.	WL.R6.1 - S9	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R6.1	S9
127.	WL.R6.1 - S10	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R6.1	S10
128.	WL.R6.1 - S11	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R6.1	S11

Rozvaděč R6.1 - Zálohovaná část z DA

129.	WH.DA - HV2	CYKY 3x120+70	Hlavní přívod z diesel-agregátu	R5.1	R6.1
130.	WH.DA - HV2	CYKY 3x120+70	Pokračování hlavního přívodu	R6.1	R7.1
131.	WL.R6.1 - EPR6.1	CYA70zžl	Pospojování	R6.1	EP
132.	WL.R6.1 - IDF6.1	CYKY-J 3x2,5	RACK IDF	R6.1	IDF6.1
133.	WL.R6.1 - IDF6.2	CYKY-J 3x2,5	RACK IDF	R6.1	IDF6.2
134.	WL.R6.1 - SIDF6	CYKY-J 3x2,5	RACK SIDF	R6.1	SIDF6
135.	WL.R6.1 - EZS	CYKY-J 3x1,5	Ústředna EZS	R6.1	EZS
136.	WL.R6.1 - ACS	CYKY-J 3x1,5	Ústředna ACS	R6.1	ACS
137.	WL.R6.1 - UPS1	CYKY-J 3x2,5	UPS v místnosti 6.11	R6.1	UPS
138.	WS.R6.1 - CS.UPS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Central stop pro podružné UPS	R6.1	UPS
139.	WS.RPO - CS.UPS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Central stop pro podružné UPS	R5.1	R6.1
140.	WS.RPO - CS.UPS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Central stop pro podružné UPS	R6.1	R7.1
141.	WH.R5.1 - R6.1	CYKY 5x120	Kabel pro budoucí rozšíření UPS	R5.1	R6.1
142.	WH.R6.1 - R7.1	CYKY 5x120	Pokračování přívodu pro rozšíření UPS	R6.1	R7.1

Rozvaděč R7.1 - Nezálohovaná část

	Označení	Typ	Popis	Z	Do
1.	WH.RH - HV3	CYKY 3x240+120	Hlavní přívod	R6.1	R7.1
2.	WH.RH - HV3	CYKY 3x240+120	Pokračování hlavního přívodu	R7.1	R8.1
3.	WL.R7.1 - EPR7.1	CYA70zžl	Pospojování	R7.1	EP

4.	WL.R7.1 - MaR	CYKY-J 5x4	Napájení části rozvaděče MaR	R7.1	MaR
5.	WL.R7.1 - Z01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	Z01
6.	WL.R7.1 - Z02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	Z02
7.	WL.R7.1 - Z03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	Z03
8.	WL.R7.1 - Z04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	Z04
9.	WL.R7.1 - Z05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	Z05
10.	WL.R7.1 - Z06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	Z06
11.	WL.R7.1 - Z07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	Z07
12.	WL.R7.1 - Z08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	Z08
13.	WL.R7.1 - Z09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	Z09
14.	WL.R7.1 - Z10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	Z10
15.	WL.R7.1 - Z11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	Z11
16.	WL.R7.1 - Z12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	Z12
17.	WL.R7.1 - Z13	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	Z13
18.	WL.R7.1 - Z14	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	Z14
19.	WL.R7.1 - ZK31	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	ZK31
20.	WL.R7.1 - ZK01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	ZK01
21.	WL.R7.1 - ZK02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	ZK02
22.	WL.R7.1 - ZK03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	ZK03
23.	WL.R7.1 - ZK04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	ZK04
24.	WL.R7.1 - ZK05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	ZK05
25.	WL.R7.1 - ZK06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	ZK06
26.	WL.R7.1 - ZK07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	ZK07
27.	WL.R7.1 - ZK08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	ZK08
28.	WL.R7.1 - ZK09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	ZK09
29.	WL.R7.1 - ZK10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	ZK10
30.	WL.R7.1 - ZK11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	ZK11
31.	WL.R7.1 - ZK12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	ZK12
32.	WL.R7.1 - ZK13	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	ZK13
33.	WL.R7.1 - ZK14	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	ZK14
34.	WL.R7.1 - ZK15	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	ZK15
35.	WL.R7.1 - ZK16	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	ZK16
36.	WL.R7.1 - ZK17	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	ZK17
37.	WL.R7.1 - ZK18	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	ZK18
38.	WL.R7.1 - ZK19	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	ZK19
39.	WL.R7.1 - ZK20	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	ZK20
40.	WL.R7.1 - ZK21	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	ZK21
41.	WL.R7.1 - ZK22	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	ZK22
42.	WL.R7.1 - ZK23	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	ZK23
43.	WL.R7.1 - ZK24	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	ZK24
44.	WL.R7.1 - ZK25	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	ZK25
45.	WL.R7.1 - ZK26	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	ZK26
46.	WL.R7.1 - ZK27	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	ZK27
47.	WL.R7.1 - ZK28	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	ZK28
48.	WL.R7.1 - ZK29	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	ZK29
49.	WL.R7.1 - ZK30	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	ZK30
50.	WL.R7.1 - ZPC01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC01
51.	WL.R7.1 - ZPC02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC02
52.	WL.R7.1 - ZPC03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC03
53.	WL.R7.1 - ZPC04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC04
54.	WL.R7.1 - ZPC05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC05
55.	WL.R7.1 - ZPC06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC06
56.	WL.R7.1 - ZPC07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC07
57.	WL.R7.1 - ZPC08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC08
58.	WL.R7.1 - ZPC09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC09
59.	WL.R7.1 - ZPC10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC10
60.	WL.R7.1 - ZPC11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC11
61.	WL.R7.1 - ZPC12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC12
62.	WL.R7.1 - ZPC13	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC13
63.	WL.R7.1 - ZPC14	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC14
64.	WL.R7.1 - ZPC15	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC15
65.	WL.R7.1 - ZPC16	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC16
66.	WL.R7.1 - ZPC17	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC17
67.	WL.R7.1 - ZPC18	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC18
68.	WL.R7.1 - ZPC19	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC19
69.	WL.R7.1 - ZPC20	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC20
70.	WL.R7.1 - ZPC21	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC21
71.	WL.R7.1 - ZPC22	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC22

72.	WL.R7.1 - ZPC23	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC23
73.	WL.R7.1 - ZPC24	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC24
74.	WL.R7.1 - ZPC25	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC25
75.	WL.R7.1 - ZPC26	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC26
76.	WL.R7.1 - ZPC27	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC27
77.	WL.R7.1 - ZPC28	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC28
78.	WL.R7.1 - ZPC29	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC29
79.	WL.R7.1 - ZPC30	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC30
80.	WL.R7.1 - ZPC31	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC31
81.	WL.R7.1 - ZPC32	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R7.1	ZPC32
82.	WL.R7.1 - PLÁTNO1	CYKY-J 3x1,5	El. plátno 230V	R7.1	PLÁTNO1
83.	WL.R7.1 - PLÁTNO2	CYKY-J 3x1,5	El. plátno 230V	R7.1	PLÁTNO2
84.	WL.R7.1 - OSUŠOVAČ1	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R7.1	OSUŠ1
85.	WL.R7.1 - OSUŠOVAČ2	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R7.1	OSUŠ2
86.	WL.R7.1 - OSUŠOVAČ3	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R7.1	OSUŠ3
87.	WL.R7.1 - PISOÁR1	CYKY-J 3x1,5	Napojení zdroje pisoáru 230V	R7.1	PISOÁR1
88.	WL.R7.1 - ŽALUZIE1	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R7.1	ŽAL1
89.	WL.R7.1 - ŽALUZIE2	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R7.1	ŽAL2
90.	WL.R7.1 - ŽALUZIE3	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R7.1	ŽAL3
91.	WL.R7.1 - ŽALUZIE4	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R7.1	ŽAL4
92.	WL.R7.1 - ŽALUZIE5	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R7.1	ŽAL5
93.	WL.R7.1 - ŽALUZIE6	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R7.1	ŽAL6
94.	WL.R7.1 - ŽALUZIE7	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R7.1	ŽAL7
95.	WL.R7.1 - ŽALUZIE8	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R7.1	ŽAL8
96.	WL.R7.1 - V1	CYKY-J 3x2,5	Vývod 230/16A	R7.1	V1
97.	WL.R7.1 - V2	CYKY-J 3x2,5	Vývod 230/16A	R7.1	V2
98.	WL.R7.1 - V3	CYKY-J 3x2,5	Vývod 230/16A	R7.1	V3
99.	WL.R7.1 - V4	CYKY-J 3x2,5	Vývod 230/16A	R7.1	V4
100.	WL.R7.1 - V5	CYKY-J 3x2,5	Vývod 230/16A	R7.1	V5
101.	WL.R7.1 - V6	CYKY-J 3x2,5	Vývod 230/16A	R7.1	V6
102.	WL.R7.1 - LED	CYKY-J 3x1,5	Vývod pro LED pásek v kuchyni	R7.1	LED
103.	WL.R7.1 - AV1.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	AV1.1
104.	WL.R7.1 - AV1.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	AV1.2
105.	WL.R7.1 - AV1.3	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	AV1.3
106.	WL.R7.1 - AV1.4	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátna	R7.1	AV1.4
107.	WL.R7.1 - AV4.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	AV4.1
108.	WL.R7.1 - AV5.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	AV5.1
109.	WL.R7.1 - AV2.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	AV2.1
110.	WL.R7.1 - AV2.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	AV2.2
111.	WL.R7.1 - AV2.3	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	AV2.3
112.	WL.R7.1 - AV2.4	CYKY-J 5x1,5	Napojení prom. plátna	R7.1	AV2.4
113.	WL.R7.1 - AV3.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	AV3.1
114.	WL.R7.1 - AV3.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R7.1	AV3.2
115.	WS.R7.1 - HV	CYKY-O 2x1,5	Havarijní vypínání	R7.1	HV
116.	WL.R7.1 - LS1	CYKY-J 3x2,5	Laboratorní stůl	R7.1	LS1
117.	WL.R7.1 - LS2	CYKY-J 3x2,5	Laboratorní stůl	R7.1	LS2
118.	WL.R7.1 - LS3	CYKY-J 3x2,5	Laboratorní stůl	R7.1	LS3
119.	WL.R7.1 - LS4	CYKY-J 3x2,5	Laboratorní stůl	R7.1	LS4
120.	WL.R7.1 - LS5	CYKY-J 3x2,5	Laboratorní stůl	R7.1	LS5
121.	WL.R7.1 - LS6	CYKY-J 3x2,5	Laboratorní stůl	R7.1	LS6
122.	WL.R7.1 - LS7	CYKY-J 3x2,5	Laboratorní stůl	R7.1	LS7
123.	WL.R7.1 - NO.S1	CYKY-J 3x2,5	Nouzové osvětlení	R7.1	NO.S1
124.	WL.R7.1 - S1	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R7.1	S1
125.	WS.R7.1 - PČ1	CYKY-O 2x1,5	Pohybová čidla	R7.1	PČ1
126.	WS.R7.1 - OVL1	CYKY-O 3x1,5	Ovládání osvětlení - ovl. skřín z recepcce	R7.1	OS1
127.	WL.R7.1 - S2	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R7.1	S2
128.	WL.R7.1 - S3	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R7.1	S3
129.	WL.R7.1 - S4	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R7.1	S4
130.	WL.R7.1 - S5	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R7.1	S5
131.	WL.R7.1 - S6	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R7.1	S6
132.	WL.R7.1 - S7	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R7.1	S7
133.	WL.R7.1 - S8	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R7.1	S8
134.	WL.R7.1 - S9	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R7.1	S9
135.	WL.R7.1 - S10	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R7.1	S10
136.	WL.R7.1 - NO.S10	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R7.1	NO.S10
137.	WL.R7.1 - S11	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R7.1	S11
138.	WL.R7.1 - S12	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R7.1	S12

Rozvaděč R7.1 - Zálohovaná část z DA

139.	WH.DA - HV2	CYKY 3x120+70	Hlavní přívod z diesel-agregátu	R6.1	R7.1
140.	WH.DA - HV2	CYKY 3x120+70	Pokračování hlavního přívodu	R7.1	R8.1
141.	WL.R7.1 - EPR7.1	CYA70zžl	Pospojování	R7.1	EP
142.	WL.R7.1 - IDF7.1	CYKY-J 3x2,5	RACK IDF	R7.1	IDF7.1
143.	WL.R7.1 - IDF7.2	CYKY-J 3x2,5	RACK IDF	R7.1	IDF7.2
144.	WL.R7.1 - SIDF7	CYKY-J 3x2,5	RACK SIDF	R7.1	SIDF7
145.	WL.R7.1 - EZS	CYKY-J 3x1,5	Ústředna EZS	R7.1	EZS
146.	WL.R7.1 - ACS	CYKY-J 3x1,5	Ústředna ACS	R7.1	ACS
147.	WS.RPO - CS.UPS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Central stop pro podružné UPS	R6.1	R7.1
148.	WS.RPO - CS.UPS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Central stop pro podružné UPS	R7.1	R8.1
149.	WH.R6.1 - R7.1	CYKY 5x120	Kabel pro budoucí rozšíření UPS	R6.1	R7.1
150.	WH.R7.1 - R8.1	CYKY 5x120	Pokračování přívodu pro rozšíření UPS	R7.1	R8.1

Rozvaděč R8.1 - Nezálohovaná část

	Označení	Typ	Popis	Z	Do
1.	WH.RH - HV3	CYKY 3x240+120	Hlavní přívod	R7.1	R8.1
2.	WL.R8.1 - EPR8.1	CYA70zžl	Pospojování	R8.1	EP
3.	WL.R8.1 - VÝTAH2	PRAFLADUR 5x6 P-60R B2ca s1d0	Napájení rozvodny výtahu	R8.1	VÝTAH2
4.	WL.R8.1 - VÝTAH3	PRAFLADUR 5x6 P-60R B2ca s1d0	Napájení rozvodny výtahu	R8.1	VÝTAH3
5.	WL.R8.1 - MaR	CYKY-J 5x4	Napájení části rozvaděče MaR	R8.1	MaR
6.	WL.R8.1 - Z01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R8.1	Z01
7.	WL.R8.1 - Z02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R8.1	Z02
8.	WL.R8.1 - Z03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R8.1	Z03
9.	WL.R8.1 - Z04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R8.1	Z04
10.	WL.R8.1 - Z05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R8.1	Z05
11.	WL.R8.1 - Z06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R8.1	Z06
12.	WL.R8.1 - Z07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R8.1	Z07
13.	WL.R8.1 - Z08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R8.1	Z08
14.	WL.R8.1 - Z09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R8.1	Z09
15.	WL.R8.1 - Z10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R8.1	Z10
16.	WL.R8.1 - Z11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R8.1	Z11
17.	WL.R8.1 - Z12	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R8.1	Z12
18.	WL.R8.1 - ZK01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R8.1	ZK01
19.	WL.R8.1 - ZK02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R8.1	ZK02
20.	WL.R8.1 - ZK03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R8.1	ZK03
21.	WL.R8.1 - ZK04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R8.1	ZK04
22.	WL.R8.1 - ZK05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R8.1	ZK05
23.	WL.R8.1 - ZK06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R8.1	ZK06
24.	WL.R8.1 - ZK07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R8.1	ZK07
25.	WL.R8.1 - ZK08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R8.1	ZK08
26.	WL.R8.1 - ZK09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R8.1	ZK09
27.	WL.R8.1 - ZK10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R8.1	ZK10
28.	WL.R8.1 - ZPC01	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R8.1	ZPC01
29.	WL.R8.1 - ZPC02	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R8.1	ZPC02
30.	WL.R8.1 - ZPC03	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R8.1	ZPC03
31.	WL.R8.1 - ZPC04	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R8.1	ZPC04
32.	WL.R8.1 - ZPC05	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R8.1	ZPC05
33.	WL.R8.1 - ZPC06	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R8.1	ZPC06
34.	WL.R8.1 - ZPC07	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R8.1	ZPC07
35.	WL.R8.1 - ZPC08	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R8.1	ZPC08
36.	WL.R8.1 - ZPC09	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R8.1	ZPC09
37.	WL.R8.1 - ZPC10	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R8.1	ZPC10
38.	WL.R8.1 - ZPC11	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A pro PC	R8.1	ZPC11
39.	WL.R8.1 - NO.S1	CYKY-J 3x2,5	Nouzové osvětlení	R8.1	NO.S1
40.	WL.R8.1 - S1	CYKY-J 3x2,5	Osvětlení	R8.1	S1
41.	WS.R8.1 - PČ1	CYKY-O 2x1,5	Pohybová čidla	R8.1	PČ1
42.	WS.R8.1 - OVL1	CYKY-O 3x1,5	Ovládání osvětlení - ovl. skříň z recepcce	R8.1	OS1
43.	WL.R8.1 - S2	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R8.1	S2
44.	WL.R8.1 - S3	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R8.1	S3
45.	WL.R8.1 - NO.S3	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R8.1	NO.S3
46.	WL.R8.1 - S4	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R8.1	S4
47.	WL.R8.1 - S5	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R8.1	S5
48.	WL.R8.1 - S6	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R8.1	S6
49.	WL.R8.1 - S7	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R8.1	S7
50.	WL.R8.1 - S8	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R8.1	S8
51.	WL.R8.1 - NO.S8	CYKY-J 3x1,5	Nouzové osvětlení	R8.1	NO.S8
52.	WL.R8.1 - S9	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení	R8.1	S9
53.	WL.R8.1 - S10	CYKY-J 3x1,5	Osvětlení na střeše	R8.1	S10

54.	WL.R8.1 - AV1.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R8.1	AV1.1
55.	WL.R8.1 - AV1.2	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R8.1	AV1.2
56.	WL.R8.1 - AV2.1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvky 230V/16A	R8.1	AV2.1
57.	WL.R8.1 - OSUŠOVAČ1	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R8.1	OSUŠ1
58.	WL.R8.1 - OSUŠOVAČ2	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R8.1	OSUŠ2
59.	WL.R8.1 - OSUŠOVAČ3	CYKY-J 3x2,5	Osušovač 230V	R8.1	OSUŠ3
60.	WL.R8.1 - PISOÁR1	CYKY-J 3x1,5	Napojení zdroje písku 230V	R8.1	PISOÁR1
61.	WL.R8.1 - LED	CYKY-J 3x1,5	Vývod pro LED pásek v kuchyni	R8.1	LED
62.	WL.R8.1 - OBSERVATOŘ	CYKY-J 3x2,5	Napojení observatoře na střeše	R8.1	OBSERVATOŘ
63.	WL.R8.1 - ŽALUZIE1	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R8.1	ŽAL1
64.	WL.R8.1 - ŽALUZIE2	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R8.1	ŽAL2
65.	WL.R8.1 - ŽALUZIE3	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R8.1	ŽAL3
66.	WL.R8.1 - ŽALUZIE4	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R8.1	ŽAL4
67.	WL.R8.1 - ŽALUZIE5	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R8.1	ŽAL5
68.	WL.R8.1 - ŽALUZIE6	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R8.1	ŽAL6
69.	WL.R8.1 - ŽALUZIE7	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R8.1	ŽAL7
70.	WL.R8.1 - ŽALUZIE8	CYKY-J 3x2,5	Napájení žal. jednotek	R8.1	ŽAL8
71.	WL.R8.1 - ZM1	CYKY-J 5x2,5	Zásuvka 400V/16A	R8.1	ZM1
72.	WL.R8.1 - ZM2	CYKY-J 5x2,5	Zásuvka 400V/16A	R8.1	ZM2

Rozvaděč R8.1 - Zálohovaná část z DA

73.	WH.DA - HV2	CYKY 3x120+70	Hlavní přívod z diesel-agregátu	R7.1	R8.1
74.	WL.R8.1 - EPR8.1	CYA70zžl	Pospojování	R8.1	EP
75.	WL.R8.1 - IDF8.1	CYKY-J 3x2,5	RACK IDF	R8.1	IDF8.1
76.	WL.R8.1 - IDF8.2	CYKY-J 3x2,5	RACK IDF	R8.1	IDF8.2
77.	WL.R8.1 - SIDF8	CYKY-J 3x2,5	RACK SIDF	R8.1	SIDF8
78.	WL.R8.1 - EZS	CYKY-J 3x1,5	Ústředna EZS	R8.1	EZS
79.	WL.R8.1 - ACS	CYKY-J 3x1,5	Ústředna ACS	R8.1	ACS
80.	WL.R8.1 - L27	CYKY-J 5x1,5	Kondenzační jednotka	R8.1	L27
81.	WS.RPO - CS.UPS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Central stop pro podružné UPS	R7.1	R8.1
82.	WL.R8.1 - VYHŘ1	CYKY-J 3x2,5	Vyhřívání potrubí	R8.1	VYHŘ1
83.	WL.R8.1 - VYHŘ2	CYKY-J 3x2,5	Vyhřívání potrubí	R8.1	VYHŘ2
84.	WL.R8.1 - VYHŘ3	CYKY-J 3x2,5	Vyhřívání potrubí	R8.1	VYHŘ3
85.	WS.R8.1 - ČIDLO1	CYKY-O 3x1,5	Vývod k čidlu teploty	R8.1	ČIDLO1
86.	WL.R8.1 - VÝTAH1	PRAFLADUR 5x6 P-60R B2ca s1d0	Napájení rozvodny výtahu	R8.1	VÝTAH1
87.	WL.R8.1 - VYHŘ4	CYKY-J 3x2,5	Vyhřívání potrubí	R8.1	VYHŘ4
88.	WL.R8.1 - VYHŘ5	CYKY-J 3x2,5	Vyhřívání potrubí	R8.1	VYHŘ5
89.	WL.R8.1 - VYHŘ6	CYKY-J 3x2,5	Vyhřívání potrubí	R8.1	VYHŘ6
90.	WL.R8.1 - VYHŘ7	CYKY-J 3x2,5	Vyhřívání potrubí	R8.1	VYHŘ7
91.	WL.R8.1 - VYHŘ8	CYKY-J 3x2,5	Vyhřívání potrubí	R8.1	VYHŘ8
92.	WL.R8.1 - VYHŘ9	CYKY-J 3x2,5	Vyhřívání potrubí	R8.1	VYHŘ9
93.	WS.R8.1 - ČIDLO2	CYKY-O 3x1,5	Vývod k čidlu teploty	R8.1	ČIDLO2
94.	WH.R7.1 - R8.1	CYKY 5x120	Kabel pro budoucí rozšíření UPS	R7.1	R8.1

Rozvaděč R-SERVER

	Označení	Typ	Popis	Z	Do
1.	WS.R-Server - STOP	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Signál TS do UPS	R-SERVER	UPS
2.	WS.R-Server - STOP	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Stop tlačítko u dveří serverovny	R-SERVER	Stop tlačítko
3.	WL.RUPS - RPO	PRAFLADUR 5x120 P-60R B2ca s1d0	Napájení rozvaděče serveru	RUPS	R-SERVER
4.	WL.R-Server - SHZ	PRAFLADUR 3x1,5 P-60R B2ca s1d0	Stabilní hasicí zařízení	R-SERVER	SHZ
5.	WL.R-Server - V1	CYKY-J 5x4	Vývod 400V/16A pro server	R-SERVER	V1
6.	WL.R-Server - V2	CYKY-J 5x4	Vývod 400V/16A pro server	R-SERVER	V2
7.	WL.R-Server - V3	CYKY-J 5x4	Vývod 400V/16A pro server	R-SERVER	V3
8.	WL.R-Server - V4	CYKY-J 5x4	Vývod 400V/16A pro server	R-SERVER	V4
9.	WL.R-Server - V5	CYKY-J 5x4	Vývod 400V/16A pro server	R-SERVER	V5
10.	WL.R-Server - V6	CYKY-J 5x4	Vývod 400V/16A pro server	R-SERVER	V6
11.	WL.R-Server - V7	CYKY-J 5x4	Vývod 400V/16A pro server	R-SERVER	V7
12.	WL.R-Server - V8	CYKY-J 5x4	Vývod 400V/16A pro server	R-SERVER	V8
13.	WL.R-Server - V9	CYKY-J 5x4	Vývod 400V/16A pro server	R-SERVER	V9
14.	WL.R-Server - V10	CYKY-J 5x4	Vývod 400V/16A pro server	R-SERVER	V10
15.	WL.R-Server - V11	CYKY-J 5x4	Vývod 400V/16A pro server	R-SERVER	V11
16.	WL.R-Server - V12	CYKY-J 5x4	Vývod 400V/16A pro server	R-SERVER	V12
17.	WL.R-Server - V13	CYKY-J 5x2,5	Vývod 400V/16A pro server	R-SERVER	V13
18.	WL.R-Server - V14	CYKY-J 5x2,5	Vývod 400V/16A pro server	R-SERVER	V14
19.	WL.R-Server - V15	CYKY-J 5x2,5	Vývod 400V/16A pro server	R-SERVER	V15
20.	WL.R-Server - V16	CYKY-J 5x2,5	Vývod 400V/16A pro server	R-SERVER	V16
21.	WL.R-Server - V17	CYKY-J 5x2,5	Vývod 400V/16A pro server	R-SERVER	V17
22.	WL.R-Server - V18	CYKY-J 5x2,5	Vývod 400V/16A pro server	R-SERVER	V18
23.	WL.R-Server - V19	CYKY-J 5x2,5	Vývod 400V/16A pro server	R-SERVER	V19

24.	WL.R-Server - V20	CYKY-J 5x2,5	Vývod 400V/16A pro server	R-SERVER	V20
25.	WL.R-Server - V21	CYKY-J 5x2,5	Vývod 400V/16A pro server	R-SERVER	V21
26.	WL.R-Server - V22	CYKY-J 5x2,5	Vývod 400V/16A pro server	R-SERVER	V22
27.	WL.R-Server - V23	CYKY-J 5x2,5	Vývod 400V/16A pro server	R-SERVER	V23
28.	WL.R-Server - V24	CYKY-J 5x2,5	Vývod 400V/16A pro server	R-SERVER	V24
29.	WL.R-Server - V25	CYKY-J 5x2,5	Vývod 400V/16A pro server	R-SERVER	V25
30.	WL.R-Server - V26	CYKY-J 5x2,5	Vývod 400V/16A pro server	R-SERVER	V26
31.	WL.R-Server - V27	CYKY-J 5x2,5	Vývod 400V/16A pro server	R-SERVER	V27
32.	WL.R-Server - V28	CYKY-J 5x2,5	Vývod 400V/16A pro server	R-SERVER	V28

Rozvaděč R-VZT

	Označení	Typ	Popis	Z	Do
1.	WH.RH - RVZT	2x CYKY 3x150+70	Hlavní přívod	RH	R-VZT
2.	WL.RH - EPR-VZT	CYA70zžl	Pospojování	R-VZT	EP
3.	WL.RH - MaR3	CYKY 4x50	Napájení části rozvaděče MaR	R-VZT	MaR3
4.	WL.RVZT - L1	CYKY 4x35	Napájení zvlhčovače	R-VZT	L1
5.	WL.RVZT - L2	CYKY 4x70	Napájení zvlhčovače	R-VZT	L2
6.	WL.RVZT - L3	CYKY 4x95	Napájení zvlhčovače	R-VZT	L3
7.	WL.RVZT - L4	CYKY 4x4	Napájení zvlhčovače	R-VZT	L4
8.	WL.RVZT - L5	CYKY 4x95	Napájení zvlhčovače	R-VZT	L5
9.	WL.RVZT - L6	CYKY 4x6	Napájení zvlhčovače	R-VZT	L6

Rozvaděč RUPS

	Označení	Typ	Popis	Z	Do
1.	WH.RH - RUPS	PRAFLADUR 4x120 P-60R B2ca s1d0	Hlavní přívod	RH	RUPS
2.	WL.RH - EP.RUPS	CYA70zžl	Pospojování	RUPS	EP
3.	WH.RUPS - UPS	PRAFLADUR 5x120 P-60R B2ca s1d0	Propoj s UPS	RUPS	UPS
4.	WH.RUPS - UPS	PRAFLADUR 5x120 P-60R B2ca s1d0	Propoj s UPS	RUPS	UPS
5.	WL.RUPS - RPO	PRAFLADUR 5x120 P-60R B2ca s1d0	Napájení rozvaděče serveru	RPO	R-SERVER
6.	WS.RPO - CS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Central STOP	RPO	CS
7.	WL.RUPS - R01.1	CYKY 5x120	Rozvod z UPS do podružných rozvaděčů	RUPS	R01.1

Rozvaděč RPO

	Označení	Typ	Popis	Z	Do
1.	WL.RH - RPO	PRAFLADUR 4x35 P-60R B2ca s1d0	Hlavní přívod z diesel-agregátu	RUPS	RPO
2.	WL.RPO - EP.RPO	CYA70zžl	Pospojování	RPO	EP
3.	WS.RPO - TS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Total STOP	RPO	TS
4.	WS.RPO - CS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Central STOP	RPO	CS
5.	WS.RPO - CS.RS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Central STOP RS	RPO	CS.RS
6.	WS.RPO - CS.UPS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Central STOP UPS	RPO	UPS
7.	WS.RPO - TS.DA	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Total STOP DA	RPO	DA
8.	WS.RPO - TS.RH	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Total STOP RH	RPO	RH
9.	WS.RPO - TS.UPS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Total STOP UPS	RPO	UPS
10.	WS.RPO - CS.UPS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Central STOP pro podružné UPS	RPO	R01.1
11.	WS.RPO - CS.UPS	PRAFLADUR 2x1,5 P-60R B2ca s1d0	Central STOP pro podružné UPS	RPO	R5.1
12.	WL.RPO - A21	PRAFLADUR 5x2,5 P-60R B2ca s1d0	Větrání CHÚC	RPO	A21
13.	WL.RPO - KLAPKA.A21	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka	RPO	KLAPKA.A21
14.	WS.RPO - SIGN.A21	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Signalizace stavu klapky	RPO	SIGN.A21
15.	WS.RPO - EPS1	PRAFLADUR 3x1,5 P-60R B2ca s1d0	Spouštění větrání do EPS	RPO	EPS
16.	WL.RPO - L21	PRAFLADUR 5x4 P-60R B2ca s1d0	Větrání CHÚC	RPO	L21
17.	WL.RPO - KLAPKA.L21	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka	RPO	KLAPKA.L21
18.	WS.RPO - SINGN.L21	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Signalizace stavu klapky	RPO	SINGN.L21
19.	WS.RPO - EPS2	PRAFLADUR 3x1,5 P-60R B2ca s1d0	Spouštění větrání do EPS	RPO	EPS2
20.	WL.RPO - A22.1	PRAFLADUR 5x2,5 P-60R B2ca s1d0	JET ventilátor	RPO	A22.1
21.	WL.RPO - A22.2	PRAFLADUR 5x2,5 P-60R B2ca s1d0	JET ventilátor	RPO	A22.2
22.	WL.RPO - A22.3	PRAFLADUR 5x2,5 P-60R B2ca s1d0	JET ventilátor	RPO	A22.3
23.	WL.RPO - A22.4	PRAFLADUR 5x2,5 P-60R B2ca s1d0	JET ventilátor	RPO	A22.4
24.	WS.RPO - EPS3	PRAFLADUR 3x1,5 P-60R B2ca s1d0	Spouštění OTK	RPO	EPS
25.	WL.RPO - SHZ	PRAFLADUR 3x1,5 P-60R B2ca s1d0	Stabilní hasicí zařízení	RPO	SHZ
26.	WL.RPO - MaR	PRAFLADUR 3x2,5 P-60R B2ca s1d0	Napájení rozvaděče MaR	RPO	MaR
27.	WL.RPO - A22b	PRAFLADUR 5x2,5 P-60R B2ca s1d0	Odvětrání SOZ/OTK	RPO	A22b
28.	WS.RPO - EPS1	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Spouštění větrání do EPS	RPO	EPS
29.	WL.RPO - EPS1	PRAFLADUR 3x2,5 P-60R B2ca s1d0	Ústředna EPS	RPO	EPS1
30.	WL.RPO - EPS2	PRAFLADUR 3x2,5 P-60R B2ca s1d0	Ústředna EPS	RPO	EPS2
31.	WL.RPO - ERO1	PRAFLADUR 3x2,5 P-60R B2ca s1d0	Ústředna ERO	RPO	ERO1
32.	WL.RPO - ERO2	PRAFLADUR 3x2,5 P-60R B2ca s1d0	Ústředna ERO	RPO	ERO2
33.	WL.RPO - ERO3	PRAFLADUR 3x2,5 P-60R B2ca s1d0	Ústředna ERO	RPO	ERO3
34.	WS.RPO - EPS.PK01a	PRAFLADUR 3x1,5 P-60R B2ca s1d0	Ovládání požárních klapek	RPO	EPS

35.	WL.RPO - PK01.1	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.1
36.	WL.RPO - PK01.2	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.2
37.	WL.RPO - PK01.3	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.3
38.	WL.RPO - PK01.4	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.4
39.	WL.RPO - PK01.5	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.5
40.	WL.RPO - PK01.6	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.6
41.	WL.RPO - PK01.7	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.7
42.	WS.RPO - EPS.PK01b	PRAFLADUR 3x1,5 P-60R B2ca s1d0	Ovládání požárních klapek	RPO	EPS
43.	WL.RPO - PK01.8	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.8
44.	WL.RPO - PK01.9	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.9
45.	WL.RPO - PK01.10	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.10
46.	WL.RPO - PK01.11	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.11
47.	WL.RPO - PK01.12	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.12
48.	WL.RPO - PK01.13	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.13
49.	WL.RPO - PK01.14	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.14
50.	WS.RPO - EPS.PK01c	PRAFLADUR 3x1,5 P-60R B2ca s1d0	Ovládání požárních klapek	RPO	EPS
51.	WL.RPO - PK01.15	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.15
52.	WL.RPO - PK01.16	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.16
53.	WL.RPO - PK01.17	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.17
54.	WL.RPO - PK01.18	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.18
55.	WL.RPO - PK01.19	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.19
56.	WL.RPO - PK01.20	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.20
57.	WL.RPO - PK01.21	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.21
58.	WS.RPO - EPS.PK01d	PRAFLADUR 3x1,5 P-60R B2ca s1d0	Ovládání požárních klapek	RPO	EPS
59.	WL.RPO - PK01.22	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.22
60.	WL.RPO - PK01.23	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.23
61.	WL.RPO - PK01.24	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.24
62.	WL.RPO - PK01.25	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.25
63.	WL.RPO - PK01.26	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.26
64.	WL.RPO - PK01.27	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.27
65.	WL.RPO - PK01.28	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.28
66.	WS.RPO - EPS.PK01e	PRAFLADUR 3x1,5 P-60R B2ca s1d0	Ovládání požárních klapek	RPO	EPS
67.	WL.RPO - PK01.29	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.29
68.	WL.RPO - PK01.30	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.30
69.	WL.RPO - PK01.31	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.31
70.	WL.RPO - PK01.32	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.32
71.	WL.RPO - PK01.33	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.33
72.	WL.RPO - PK01.34	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.34
73.	WL.RPO - PK01.35	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK01.35
74.	WS.RPO - EPS.PK1a	PRAFLADUR 3x1,5 P-60R B2ca s1d0	Ovládání požárních klapek	RPO	EPS
75.	WL.RPO - PK1.1	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK1.1
76.	WL.RPO - PK1.2	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK1.2
77.	WL.RPO - PK1.3	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK1.3
78.	WL.RPO - PK1.4	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK1.4
79.	WL.RPO - PK1.5	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK1.5
80.	WL.RPO - PK1.6	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK1.6
81.	WS.RPO - EPS.PK1b	PRAFLADUR 3x1,5 P-60R B2ca s1d0	Ovládání požárních klapek	RPO	EPS
82.	WL.RPO - PK1.7	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK1.7
83.	WL.RPO - RK1.8	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK1.8
84.	WL.RPO - RK1.9	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK1.9
85.	WL.RPO - PK1.10	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK1.10
86.	WL.RPO - PK1.11	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK1.11
87.	WS.RPO - EPS.PK2a	PRAFLADUR 3x1,5 P-60R B2ca s1d0	Ovládání požárních klapek	RPO	EPS
88.	WL.RPO - PK2.1	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK2.1
89.	WL.RPO - PK2.2	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK2.2
90.	WL.RPO - PK2.3	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK2.3
91.	WL.RPO - PK2.4	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK2.4
92.	WL.RPO - PK2.5	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK2.5
93.	WL.RPO - PK2.6	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK2.6
94.	WL.RPO - PK2.7	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK2.7
95.	WL.RPO - PK2.8	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK2.8
96.	WS.RPO - EPS.PK2b	PRAFLADUR 3x1,5 P-60R B2ca s1d0	Ovládání požárních klapek	RPO	EPS
97.	WL.RPO - PK2.9	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK2.9
98.	WL.RPO - PK2.10	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK2.10
99.	WL.RPO - PK2.11	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK2.11
100.	WL.RPO - PK2.12	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK2.12
101.	WL.RPO - PK2.13	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK2.13
102.	WL.RPO - PK2.14	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK2.14

103.	WL.RPO - PK2.15	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK2.15
104.	WS.RPO - EPS.PK3a	PRAFLADUR 3x1,5 P-60R B2ca s1d0	Ovládání požárních klapek	RPO	EPS
105.	WL.RPO - PK3.1	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK3.1
106.	WL.RPO - PK3.2	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK3.2
107.	WL.RPO - PK3.3	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK3.3
108.	WL.RPO - PK3.4	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK3.4
109.	WL.RPO - PK3.5	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK3.5
110.	WL.RPO - PK3.6	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK3.6
111.	WL.RPO - PK3.7	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK3.7
112.	WL.RPO - PK3.8	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK3.8
113.	WS.RPO - EPS.PK3b	PRAFLADUR 3x1,5 P-60R B2ca s1d0	Ovládání požárních klapek	RPO	EPS
114.	WL.RPO - PK3.9	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK3.9
115.	WL.RPO - PK3.10	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK3.10
116.	WL.RPO - PK3.11	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK3.11
117.	WL.RPO - PK3.12	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK3.12
118.	WL.RPO - PK3.13	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK3.13
119.	WL.RPO - PK3.14	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK3.14
120.	WL.RPO - PK3.15	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK3.15
121.	WL.RPO - PK3.16	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK3.16
122.	WS.RPO - EPS.PK4a	PRAFLADUR 3x1,5 P-60R B2ca s1d0	Ovládání požárních klapek	RPO	EPS
123.	WL.RPO - PK4.1	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK4.1
124.	WL.RPO - PK4.2	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK4.2
125.	WL.RPO - PK4.3	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK4.3
126.	WL.RPO - PK4.4	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK4.4
127.	WL.RPO - PK4.5	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK4.5
128.	WL.RPO - PK4.6	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK4.6
129.	WL.RPO - PK4.7	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK4.7
130.	WL.RPO - PK4.8	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK4.8
131.	WS.RPO - EPS.PK4b	PRAFLADUR 3x1,5 P-60R B2ca s1d0	Ovládání požárních klapek	RPO	EPS
132.	WL.RPO - PK4.9	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK4.9
133.	WL.RPO - PK4.10	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK4.10
134.	WL.RPO - PK4.11	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK4.11
135.	WL.RPO - PK4.12	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK4.12
136.	WL.RPO - PK4.13	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK4.13
137.	WL.RPO - PK4.14	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK4.14
138.	WL.RPO - PK4.15	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK4.15
139.	WL.RPO - PK4.16	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK4.16
140.	WS.RPO - EPS.PK5a	PRAFLADUR 3x1,5 P-60R B2ca s1d0	Ovládání požárních klapek	RPO	EPS
141.	WL.RPO - PK5.1	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK5.1
142.	WL.RPO - PK5.2	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK5.2
143.	WL.RPO - PK5.3	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK5.3
144.	WL.RPO - PK5.4	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK5.4
145.	WL.RPO - PK5.5	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK5.5
146.	WL.RPO - PK5.6	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK5.6
147.	WL.RPO - PK5.7	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK5.7
148.	WS.RPO - EPS.PK5b	PRAFLADUR 3x1,5 P-60R B2ca s1d0	Ovládání požárních klapek	RPO	EPS
149.	WL.RPO - PK5.8	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK5.8
150.	WL.RPO - PK5.9	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK5.9
151.	WL.RPO - PK5.10	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK5.10
152.	WL.RPO - PK5.11	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK5.11
153.	WL.RPO - PK5.12	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK5.12
154.	WL.RPO - PK5.13	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK5.13
155.	WS.RPO - EPS.PK5c	PRAFLADUR 3x1,5 P-60R B2ca s1d0	Ovládání požárních klapek	RPO	EPS
156.	WL.RPO - PK5.14	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK5.14
157.	WL.RPO - PK5.15	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK5.15
158.	WL.RPO - PK5.16	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK5.16
159.	WL.RPO - PK5.17	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK5.17
160.	WL.RPO - PK5.18	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK5.18
161.	WL.RPO - PK5.19	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK5.19
162.	WS.RPO - EPS.PK6a	PRAFLADUR 3x1,5 P-60R B2ca s1d0	Ovládání požárních klapek	RPO	EPS
163.	WL.RPO - PK6.1	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK6.1
164.	WL.RPO - PK6.2	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK6.2
165.	WS.RPO - EPS.PK7a	PRAFLADUR 3x1,5 P-60R B2ca s1d0	Ovládání požárních klapek	RPO	EPS
166.	WL.RPO - PK7.1	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK7.1
167.	WL.RPO - PK7.2	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK7.2
168.	WS.RPO - EPS.PK8a	PRAFLADUR 3x1,5 P-60R B2ca s1d0	Ovládání požárních klapek	RPO	EPS
169.	WL.RPO - PK8.1	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK8.1
170.	WL.RPO - PK8.2	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK8.2

171.	WL.RPO - PK8.3	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK8.3
172.	WL.RPO - PK8.4	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK8.4
173.	WL.RPO - PK8.5	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK8.5
174.	WL.RPO - PK8.6	PRAFLADUR 5x1,5 P-60R B2ca s1d0	Požární klapka + signalizace	RPO	PK8.6